



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



DIGIT HD8+

HDTV-DigitalSat-Receiver mit digitaler Videorekorderfunktion via USB zur Aufnahme von TV- und Radiosendungen auf eine externe Festplatte und vielfältigen Multimedia-Funktionen

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588147515	0001/4751	silber	1.8 kg	1.6 kg	31.00 x 6.00 x 21.00 cm	44.00 x 7.00 x 23.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-Tuner

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready)

Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)

Inklusive HD+ Karte, sowie 2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu Sky)

Netzwerk- und USB-Schnittstelle

Vielseitiger Flash-Kartenleser (für SD, CF und MMC sowie Memory-Stick)

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

DiSEqC : DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router

Bandumschaltung : 22 kHz

BILD

Standbild : Ja

Zoom : Ja

576i : Ja

SD : Ja

HD : Ja

720p : Ja

1080i : Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

SIM-Kartenleser : Ja

Smartcard-Leser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang analog (Cinch) : Ja

YUV (out) : 1

Scart : 2

Video Cinch (out) : 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja (RJ-45)

F-Buchse SAT (in) : Ja

SD-Kartenleser : Ja

EMPFANGSBEREIT

HD+ : Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

Nagravision : Ja

CI+ : Ja

TUNER

Tuner-Typ : HDTV-Tuner

TECHNIROUTER ready : Ja

Eingangsimpedanz : 75 Ω

Empfang von : HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)

TUNER - SAT

Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud (8PSK), 10...30Mbaud/s (QPSK)

Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)

FEC : Viterbi und Reed-Solomon

DVB-S2 : 8PSK - QPSK

Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud

Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz

DVB-S : QPSK

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

MPEG-2 : Ja

Video-Formate : TS4, TS, VOB

JPEG : Ja

Audio-Formate : MP2, MP3

SONSTIGE FEATURES

Programmspeicher Gesamt : 5000

STROMVERSORGUNG

Frequenz : 50 Hz

Nennspannung : 180 ... 250 V

Netzteil : intern

LIEFERUMFANG

DIGIT HD8+, HD+ Karte (inkl. 1 Jahr kostenfreie Freischaltung), Netzkabel, HDMI-Kabel, Komfort-Fernbedienung inkl. Batterien, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Testurteil(e) DIGIT HD8+

