



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
 Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).



## TECHNIROUTER 9/1x8 G

TECHNIROUTER-System mit Anschlussmöglichkeit von 8 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf einen Kabelstrang für 8 Teilnehmer

| EAN           | Farbe     | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Karton (BxHxT)          |
|---------------|-----------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------|
| 4019588032941 | blau/gelb | 0000/3294 | 800 g            | 500 g           | 31.80 x 20.00 x 4.50 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

Einspeisung von digitalen Sat-Signalen in vorhandene Kabelstrukturen

2 Orbitpositionen ohne Einschränkung mit 2 Quatro-LNB zu empfangen

Keine weitere Kabelverlegung erforderlich

Eingang zum Empfang von Terrestrischen Signalen

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

### EINKABELAUSGANG

Ausgangsfrequenzbereich : 47 ... 2150 MHz

Anzahl der Ausgangskanäle : 8

Frequenz der Ausgangskanäle : 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096 MHz

Frequenz Sat : 950 ... 2150 MHz

Frequenz Terrestrisk : 47 ... 862 MHz

### EMPFANGSBEREICH

Sat : 950 ... 2150 MHz

Terrestrisk : 47 ... 862 MHz

### ENTKOPPLUNG

Stämme : 45 dB

### TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 8

Terrestrische-Eingänge : 1

Anzahl Kabelanschlüsse : 1

Teilnehmer pro Kabel : maximal 8

### VERSTÄRKUNG

Sat : 13 ... 18 dB

Terrestrisk : -1 dB

### STROMVERSORGUNG

Frequenz : 50 Hz

Nennspannung : 230 V

Netzteil : intern

### LIEFERUMFANG

TECHNIROUTER 9/1x8 G,  
 Bedienungsanleitung, Netzkabel

## Testurteil(e) TECHNIRouter 9/1x8 G

|  |               |
|--|---------------|
| <b>SATVISION</b>   |               |
| Technisat TechniRouter 9/1x8 G                                   |               |
| <b>SEHR GUT</b>  | <b>93,0 %</b> |
| 4 Unicable Multischalter für<br>2 Orbitalpositionen im Vergleich | Heft 06/2009  |

SATVISION (06/2009)

|  |              |
|--|--------------|
| <b>SATVISION</b>   |              |
| Technisat TechniRouter 9/1x8 G                                   |              |
| <b>ENERGIESPARSIEGER</b>   |              |
| Gerät mit 10% geringstem konstantem Energieverbrauch             |              |
| 4 Unicable Multischalter für<br>2 Orbitalpositionen im Vergleich | Heft 06/2009 |

SATVISION  
Energiesparsieger (06/2009)