



5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung (3 Jahre Garantie + 2 Jahre Teilegarantie - ausgenommen Panel, Fernbedienung und Gehäuseteile).
 Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.



HDTV 46 - 100Hz

46 Zoll Full-HD Digitalfernseher mit Kontrastscheibe, eloxierter Aluminiumfront, Dual-HDTV Multituner und integrierter Festplatte

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588646001	5646/0500	silber eloxiert	42.5 kg	38.5 kg	1135 x 713 x 116 mm	113.50 x 78.00 x 20.00 cm	142.00 x 90.00 x 32.00 cm
4019588646162	5646/0516	schwarz eloxiert	42.5 kg	38.5 kg	1135 x 713 x 116 mm	113.50 x 78.00 x 20.00 cm	142.00 x 90.00 x 32.00 cm
4019588646056	5646/0505	platin eloxiert	42.5 kg	38.5 kg	1135 x 713 x 116 mm	113.50 x 78.00 x 20.00 cm	142.00 x 90.00 x 32.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Front aus eloxiertem Aluminium und Kontrastscheibe

Dual-HDTV-Multituner

Integrierte 500-GB-Festplatte/Timeshift

2xCI-Schnittstelle und Conax Smartcard-Leser

Netzwerk- und USB-Schnittstelle

Standbild/Zoom/PIP/PaP/PaT

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 - 75 %

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

LNB-STEUERUNG

DiSEqC : DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router

Horizontal : < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V

Stromaufnahme : 400 mA

Bandumschaltung : 22 kHz

Vertikal : < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V

ARTIKELINFORMATIONEN

interne Festplatte : 500 GB

Optikmerkmale : Gebürstetes, eloxiertes Aluminium mit Vollglas-Kontrastscheibe

MASSE UND GEWICHT

Geräte Breite (ohne Fuß) : 1135 mm

Geräte Höhe (ohne Fuß) : 713 mm

Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 116 mm

BILD

Größe (cm) : 116 cm

Format : 16:9

Kontrastverhältnis : 3.000:1

Bild im Bild (PIP) : Ja

Helligkeit : 500 cd/m²

Reaktionszeit : 8 ms

Blickwinkel : 178° / 178°

Bild und Bild (PAP) : Ja

Standbild : Ja

Zoom : Ja

Typ : TFT-LCD "Full HD"

1080i : Ja

HD : Ja

Größe (Zoll) : 46

Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080

SD : Ja

720p : Ja

AUDIO

AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja

Lautsprechersystem : Lautsprechersystem als optionales Zubehör erhältlich

ANSCHLÜSSE	HOTELMODE	TUNER - SAT
HDMI™ (in) : 3	individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	Symbolrate DVB-S : 1 ... 45 Mbaud
Common Interface (CI) : 2	einstellbare Anschalt-Zeiten : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz
Smartcard-Leser : Ja	Energiekarten-Funktion : Ja	FEC : Viterbi und Reed-Solomon
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja	USB-Cloning-Funktion : Ja	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja	Multimediaanschlüsse : Ja	DVB-S : QPSK
Audio-Eingang digital (S/PDIF) : Ja	Menüverriegelung : Ja	DVB-S2 : 8PSK - QPSK
Audio-Eingang analog/AUX in : Ja 3,5mm Klinke	Radiomodus : Ja	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud
Subwoofer-Ausgang : Ja	Programmplatzmischung : Ja	TUNER - KABEL
VGA : Ja	Multicode-Fernbedienung : Ja	FEC : Reed-Solomon
YUV (in) : Ja	Feuerfestes Gehäuse : Ja	Symbolrate : 1,7 ... 7 Mbaud
Scart : 2	TUNER	Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz
S-Video : Ja	Tuner-Typ : Dual-HDTV-Multituner	Demodulation : 16/32/64/128/256 QAM
Video Cinch (in) : 1	Sat (DVB-S2) : 2	WANDHALTERUNG
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja (RJ-45)	Kabel (DVB-C) : 2	Lochabstände : VESA 400 x 200
F-Buchse SAT (in) : Ja	Antenne (DVB-T) : 2	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
IEC (in) : Ja	Analog : 2	AUTOINSTALL : Ja
BEDIENUNG/KOMFORT	Empfang von : HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)	TUNER - ANTENNE
Wecktimer : Ja	Eingangsimpedanz : 75 Ω	Bitrate : 4 ... 32 Mbit/s
Sleeptimer : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	Frequenzbereich 2 : 470 ... 860 MHz
Uhr : Ja	TUNER - ANALOG	Spannungsversorgung : 0.05 V
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	Normen Video : PAL, SECAM	Übertragungsmodus : 2k/8k
Conax : Ja	Frequenzbereich : 46 ... 860 MHz	Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz
CI : Ja		Demodulation : COFDM
		Stromversorgung : 5 A
		SONSTIGE FEATURES
		OSD-Sprachen : Spanisch, Deutsch, Ungarisch, Polnisch, Niederländisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Schwedisch, Portugiesisch, Italienisch, Französisch, Englisch, Tschechisch
		Programmspeicher Gesamt : 5000
		Regionalprogramm Auswahl : Ja
		STROMVERSORGUNG
		Netzteil : intern
		Nennspannung : 230 V
		Frequenz : 50 Hz
		LIEFERUMFANG
		HDTV 46 - 100 Hz, Netzanschlusskabel, Komfort-Fernbedienung inkl. Batterien, Remoty-Fernbedienung inkl. Batterien, Innensechskantschlüssel, Bedienungsanleitung, Kurzanleitung, Garantieunterlagen

Testurteil(e) HDTV 46 - 100Hz



Heimkino (10 - 11/2010)