



Für Spotify Free und Spotify Premium

## **DIGITRADIO 585**

 ${\sf DAB+/UKW/Internet-Stereoradio\,mit\,CD-Player,\,Spotify\,Free\,und\,Wireless-Charging-Funktion.}$ 

EAN	Farbe	ArtNr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039506	anthrazit	0000/3950	4,07 kg	3,16 kg	24 x 15 x 21,5 cm	30 x 24,5 x 25,5 cm
4019588139503	weiß	0001/3950	4,07 kg	3,16 kg	24 x 15 x 21,5 cm	30 x 24,5 x 25,5 cm

DAB+ Digitalradio	Grenzenlose Musikvielfalt via	CD-Player mit MP3-Wiedergabe	
Wireless Charging zum Aufladen von	Internetradio	USB-Schnittstelle mit Ladefunktion und MP3-Wiedergabe Steuerung per TechniSat CONNECT-App (iOS, Android)	
Smartphones	Audiostreaming (Spotify, UPnP,  Bluetooth)		
UKW-Radio (mit RDS und PLL)	Großes OLED-Display mit Beleuchtung		
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	USB:1	AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : ja	
Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative	Audio-Eingang analog/AUX in : Ja	A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja	
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1	DISPLAY	
Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C	Anschluß für externe Antenne (F-Buchse) : 1	Größe : 2,42 Zoll	
RADIOTYP	BEDIENUNG/KOMFORT	RadioVIS : Ja	
Stationäres Radio : Ja	Uhr : Ja	Dimmbar : Ja	
RADIO/EMPFANG	Automatische Uhrzeiteinstellung nach	Typ: OLED	
DAB+ : 174 - 240 MHz	Stromausfall : Ja		
UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz	Wecktimer : Ja		
Internetradio : Ja	Sleeptimer : Ja		
Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne	Snooze-Funktion : Ja		
LAUTSPRECHER	Fernbedienung : Ja		
Stereo-Lautsprecher : Ja	CONNECT-App : Ja		
Systemleistung : 20 W (RMS)	Programmspeicher Favoriten DAB+ : 12		
Ausgangsleistung Stereo : 2 x 10 W	Programmspeicher Favoriten UKW: 12		
Equalizer : Ja	BLUETOOTH VERSION & PROFILE		
ANSCHLÜSSE	Bluetooth-Version : 4		



23.04.2024

1/2

**FUNKTIONEN** 

MP3 Wiedergabe über USB: Ja

USB Ladefunktion : Ja

CD Player mit MP3 : Ja

Wireless charging: Ja

**NETZWERK & KOMMUNIKATION** 

Bluetooth: Ja

TECHNISAT CONNECT

Control: Ja

WLAN

WLAN: 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-

Band werden unterstützt)

**UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS** 

Audio-Formate: AAC, MP3, WAV, WMA,

M4A, FLAC

**SONSTIGE FEATURES** 

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Spanisch, Portugiesisch, Türkisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming: Ja

Audiostreaming (UPnP): Ja

Spotify Free: Ja

**STROMVERSORGUNG** 

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteil: DC 12 V / 3.000 mA

Netzteilart: Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung: 1,64 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 24 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0,67

W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 585, Teleskopantenne, Netzteil, Fernbedienung, Bedienungsanleitung

## Testurteil(e) DIGITRADIO 585







Preis/Leistung: gut av-magazin.de 11/20

Testergebnis: sehr gut av-magazin.de 11/20

Oberklasse av-magazin.de 11/20



23.04.2024

2/2