



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

DiSEqC 4x1 Schalter

DiSEqC Positionsrelais mit Wetterschutzgehäuse

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588132146	0001/3214	130 g	120 g	9.70 x 10.10 x 2.30 cm	9.70 x 10.10 x 2.30 cm

TOP-AUSSTATTUNG

4 Sat-Positionen für 1 Teilnehmer

Wetterschutzgehäuse für Mastmontage

Geringer Eigenstromverbrauch - nur 20 mA

LNB-STEUERUNG

DiSEqC : 2.0

Stromaufnahme : max. 500 mA

DURCHGANGSDÄMPFUNG

Sat : 3 dB

EMPFANGSBEREICH

Sat : 920 ... 2300 MHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen : 4

Anzahl Teilnehmer : 1

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 4

Ausgänge : 1

STROMVERSORGUNG

Stromverbrauch : 20 mA vom
Empfangsgerät

LIEFERUMFANG

DiSEqC 4x1 Schalter, Wetterschutzgehäuse,
2 Kabelbinder