



## DIGITRADIO 370 IR

DAB+/UKW/Internet-Stereoradio mit kabelloser Ladefunktion und App-Steuerung

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039711	Schwarz	0000/3971	3,29 kg	2,51 kg	35 x 12 x 21 cm	42,5 x 17,5 x 28 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio mit RDS und PLL

Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio

TFT-Farbdisplay (2,4")

Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW /20 IR)

USB-Schnittstelle mit Ladefunktion und MP3-Wiedergabe

Wireless Charging

Integrierte WLAN-Konnektivität

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### ABMESSUNGEN / GEWICHT

Stationär : Ja

### RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Internetradio : Ja

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 10 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 5 W

Equalizer (vordefiniert) : Ja

### ANSCHLÜSSE

USB : 1

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Fernbedienung : Ja

Programmspeicher Favoriten Internetradio : 20

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

### BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 4,2

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja

### DISPLAY

Größe : 2,4 Zoll

Slide-Show / catSLS : Ja

Dimmbar : Ja

Typ : TFT-Farbdisplay

RadioVIS : Ja

### FUNKTIONEN

MP3 Wiedergabe über USB : Ja

USB Ladefunktion : Ja

Wireless charging : Ja (10 Watt)

### WLAN

WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Slowakisch, Dänisch, Spanisch, Slowenisch

### STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

**STROMVERSORGUNG**

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteilart : Intern

**LEISTUNG/ENERGIEWERTE**

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit  
aktiver Netzwerkverbindung : <2 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 38 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : <1 W

**LIEFERUMFANG**

DIGITRADIO 370 IR, Fernbedienung,  
Bedienungsanleitung