



DIGIDISH 33 mit Satfinder V/H-LNB

Hochwertige 33 cm kleine DigitalSat-Antenne aus Aluminium. Enorm leistungsstark und extrem platzsparend.

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588031951	beige	1033/2195	2.8 kg	2 kg	33.00 x 35.00 cm	40.50 x 39.50 x 22.00 cm
4019588331952	schiefergrau	1333/2195	2.8 kg	2 kg	33.00 x 35.00 cm	40.50 x 39.50 x 22.00 cm
4019588431959	ziegelrot	1433/2195	2.8 kg	2 kg	33.00 x 35.00 cm	40.50 x 39.50 x 22.00 cm
4019588731950	polarweiß	1733/2195	2.8 kg	2 kg	33.00 x 35.00 cm	40.50 x 39.50 x 22.00 cm
4019588531956	gelb mit Smiley	1533/2195	2.8 kg	2 kg	33.00 x 35.00 cm	40.50 x 39.50 x 22.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Nur 33 cm klein

1 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Optimal für Boden- und Wandmontage

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9.75 GHz

High-Band : 10.7 GHz

Genauigkeit : ± 1 MHz

Temperaturdrift : ± 2.5 MHz

Phasenrauschen : -75 dBc/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 12 - 14.5 V

Horizontal : 16 - 20 V

Bandumschaltung : 22 kHz

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 - 1950 MHz

High-Band : 1100 - 2150 MHz

BEDIENUNG/KOMFORT

SAT-Finder : Ja

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10.7 ... 11.7 GHz

High-Band : 11.7 ... 12.75 GHz

GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen : 1

Anzahl Teilnehmer : 1

TECHNISCHE DATEN

Nennmaß : 0.33 m

F/D : 0.6

Offsetwinkel : 30 °

Gewinn : 30 dBi @ 11,3 GHz

Feedaufnahme : 40 mm

RAUSCHMASS

Rauschmaß : typ. 0.9 dB

STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 12 ... 20 V

Stromverbrauch : max. 150 mA

LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne 33 cm, AZ/EL-Halterung,
Satfinder V/H-LNB, Wandhalterung mittel,
Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung