



DIGIDISH 45 mit SCR-LNB

Hochwertige 45 cm kleine DigitalSat-Antenne aus Aluminium. Enorm leistungsstark und platzsparend.

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)
4019588048867	beige	1045/8886	3,55 kg	2,95 kg	45 x 48 cm
4019588348868	schiefergrau	1345/8886	3,55 kg	2,95 kg	45 x 48 cm
4019588748866	polarweiß	1745/8886	3,55 kg	2,95 kg	45 x 48 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Nur 45 cm klein

6 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Optimal für Boden- und Wandmontage

4 Receiver mit SCR-Unterstützung anschließbar

2 Receiver über Legacy-Ausgang anschließbar

LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,6 GHz

Genauigkeit : ± 1 MHz

Temperaturdrift : ± 3 MHz

Phasenrauschen : -80 dB Carrier/Hz @10kHz

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 - 14 V

Horizontal : 16 - 19 V

Bandumschaltung : 22 kHz

ALLGEMEINE MERKMALE

Material : Aluminium

Materialstärke : 1 mm

Beschichtung : Beidseitig pulverbeschichtet

inkl. Wandhalterung : Ja

AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 - 1.950 MHz

High-Band : 1.100 - 2.150 MHz

EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

EINKABELAUSGANG

Ausgangsfrequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz

Anzahl der Ausgangskanäle : 4

Frequenz der Ausgangskanäle : 1210, 1420, 1680, 2040 MHz

TECHNISCHE DATEN

F/D : 0,6

Offsetwinkel : 30 °

Gewinn : 32,2 dBi @11,3 GHz

Feedaufnahme : 40 mm

RAUSCHMASS

Rauschmaß : 1 dB

STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 11,5 ... 19 V

Stromverbrauch : max. 190 mA

LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne 45 cm, AZ/EL-Halterung, SCR-LNB, Wandhalterung Lang, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung