



DIGITRADIO 210

Portables DAB+/UKW-Radio

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588049611	schwarz/silber	0000/4961	676 g	478 g	23 x 11,5 x 5,3 cm	29 x 12,5 x 6,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio
UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (8 für DAB+ und 8 für UKW)

LCD-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige

Uhr- und Datumsanzeige

Netz- und Batteriebetrieb

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Portables Radio : Ja

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 1 W (RMS)

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 8

Programmspeicher Favoriten UKW : 8

DISPLAY

Größe : 2,5 Zoll

Typ : LCD

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,
Französisch, Italienisch

STROMVERSORGUNG

Batteriebetrieb : Ja

Batterietyp : 2 x AA Batterien

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 6 V / 500 mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 3 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : < 1 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 210, Netzteil,
Bedienungsanleitung