



DIGITRADIO 80

DAB+/UKW-Stereo-Uhrenradio in Premium-Ausführung

EAN	VPE Karton	VPE Palette	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588990 050	4	80	0001/4959	weiß	1,87 kg	1,32 kg	16,8 x 11,4 x 13,6 cm	26,8 x 16,6 x 19,4 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio mit PLL

Favoritenspeicher (10 für DAB+ und 10 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

Zwei Radiowecktimer möglich

Wecken mit Radiosender oder Signaltone

Einstellbarer Weckrhythmus

USB-Schnittstelle mit Ladefunktion

Hochwertiges OLED-Display mit dimmbarer Beleuchtung

Externer Antennenanschluss

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIO TYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskop- und Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 10 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 5 W

Equalizer : Ja

ANSCHLÜSSE

USB : 1

Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja

Audio-Ausgang analog (3,5mm Klinke) : 1

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja (3,5 mm Klinke)

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

DISPLAY

Größe : 2,7 Zoll

Dimmbar : Ja

Typ : OLED

FUNKTIONEN

USB Ladefunktion : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 9 V / 2000 mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 18 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,52 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 80, Teleskopantenne, Wurfantenne, F-Stecker Werkzeug (für die abnehmbare Antenne), Netzteil, Bedienungsanleitung