



Z-Wave and Z-Wave Plus are registered trademarks of Silicon Laboratories and its subsidiaries in the United States and other countries.



## Zentraleinheit 2

Zentraleinheit zur Kommunikation mit allen Smart-Home-Komponenten

| EAN           | Farbe  | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)    | Karton (BxHxT)     |
|---------------|--------|-----------|------------------|-----------------|------------------|--------------------|
| 4019588095311 | silber | 0000/9531 | 716 g            | 314 g           | 21 x 4 x 12,5 cm | 29 x 7,7 x 16,5 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

Zentraleinheit/Basis für das Smart-Home-System von TechniSat

Regelung und Steuerung aller Prozesse

Einfachstes Einbinden weiterer Komponenten

Z-Wave™ Funktechnologie (868,42 MHz)

WLAN integriert

Ermöglicht die Anzeige/Steuerung von Smart-Home-Funktionen über ausgewählte TechniSat TV-Geräte und Receiver (über das Heimnetzwerk)

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

### ANSCHLÜSSE

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

DC IN : 1

USB : 2

SD-Kartenleser : Ja

### BEDIENUNG/KOMFORT

Smart-Home-Zentraleinheit : Ja

### BEDIENUNGSMÖGLICHKEITEN

Tablet PC : Ja

Smartphone : Ja

### FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation : Z-Wave Plus

Reichweite Innen : max. 30 m

Betriebsfrequenz : 868,42 MHz

### NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja 4.1 LE

### WLAN

WLAN : Ja (802.11ac)

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Nennleistung : 3 W

Netzteil : extern

### LIEFERUMFANG

Zentraleinheit 2, Netzteil, Netzkabel (3 m), Bedienungsanleitung