



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
 Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).



## DIGITRADIO 1 S

Portables DAB+/UKW-Stereoradio mit integriertem Akku

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039162	schwarz/silber	0000/3916	696 g	392 g	22,9 x 9,2 x 3,2 cm	24 x 17,3 x 5 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Integrierter wechselbarer Akku für bis zu 8 Stunden Tonwiedergabe

Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW)

Stereolautsprecher mit passiver Bassmembran

Hochwertiges OLED-Display

Frei belegbare Sender-Direktwahltaste

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
 Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

Portables Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Systemleistung : 2 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 1 W

Stereo-Lautsprecher : Ja

### ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

### DISPLAY

Typ : OLED

### STROMVERSORGUNG

Akku wechselbar : Ja

Akkutyp : Lithium-Ionen mit 3,7 V und 1050 mAh

Akkuladungzeit : Bis zu 8 Stunden

Akkuladung per USB : Ja

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 5 V / 1000 mA

Netzteilart : Extern

### LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung : 0,30 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 6 W max.

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,30 W

### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 1 S, Akkupack, Netzteil, USB-Kabel, Bedienungsanleitung