



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



DIGIT S3 HD

Kompakter HDTV-Sat-Receiver für den Empfang von unverschlüsselten digitalen TV- und Radioprogrammen

| EAN | Art.-Nr. | Farbe | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|---------------|-----------|---------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 4019588047129 | 0000/4712 | schwarz | 1.03 kg | 380 g | 18.00 x 4.40 x 13.00 cm | 26.00 x 8.00 x 17.00 cm |

TOP-AUSSTATTUNG

Empfang von freien digitalen TV- und Radioprogrammen via Satellit (DVB-S/S2)
 Elektronischer Programminformationsdienst SiehFern INFO

ISIPRO: Automatische Aktualisierung der Programmliste

Einfache Inbetriebnahme über AutoInstall

HDTV: Hochauflösendes Fernsehen mit ausgezeichneter Bildqualität

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2

BILD

SD : Ja

HD : Ja

1080p : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

USB : 1 (USB 2.0)

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio/Video-Ausgang analog : Ja TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

F-Buchse SAT (in) : Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Seitenspeicher : 1000

Teletextuntertitel : Ja

Mediaplayer : Ja

Fernbedienung : Ja

Autostandby : Ja

Auswahl Regionalsender : Ja

Programmspeicherplätze : 4999

Sleeptimer : Ja

Schnellstart : Ja

Teletext : Ja

Kindersicherung : Ja

INTERNETFUNKTIONEN

Internet-Geschwindigkeitstest : Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

IPv4 : Ja

100Base-T : Ja

TCP/IP : Ja

TUNER

Tuner-Typ : DigitalSat

Sat (DVB-S2) : 1

Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607

Satradio : Ja

Internetradio : Ja

Empfang von : HD-TV, SD-TV

TECHNIROUTER ready : Ja

TUNER - SAT

Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz

Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8, (autom. Anpassung)

DVB-S : QPSK

Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2 : 8PSK - QPSK

Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud

FEC : RS, LDPC, BCH

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

ISIPRO : Ja

TECHNIFAMILY : Ja

AUTOINSTALL : Ja

SFI : Ja

ISI-Mode : Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codex : MPEG-2, MPEG-4, H.264

Video-Formate : MTS, MPG, TS, TS4, M2TS, AVI, ASF

Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Audio-Formate : WAV, MP3, M4A, MP2, DDAC3

SONSTIGE FEATURES

Programmspeicher Gesamt : 4999

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

STROMVERSORGUNG

Frequenz : 50 Hz

Nennspannung : 230 V

Netzteil : extern DC 12 V / 2 A

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED : 0.3 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 6.3 W

LIEFERUMFANG

DIGIT S3 HD, HDMI-Kabel, Fernbedienung (inkl. Batterien), Netzteil, Bedienungsanleitung