



## TECHNISTAR S6 HD+

HDTV-DigitalSat-Receiver mit Aufnahmefunktion und integriertem HD+ Sender-Paket für 6 Monate

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Karton (BxHxT)	Gerät (BxHxT)
4019588047150	schwarz	0000/4715	1.24 kg	600 g	31.00 x 8.00 x 19.50 cm	22.00 x 4.50 x 17.70 cm

<b>UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB</b>	Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC	<b>STROMVERSORGUNG</b>
Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C	Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III	Nennspannung: 230 V
Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %	<b>DISPLAY</b>	Frequenz: 50 Hz
<b>LNB-STEUERUNG</b>	Typ: 7-Segment, 4-stellig, weiß	Netzteil: extern DC 12V/2A
Vertikal: 14 V	<b>EMPFANGSBEREIT</b>	<b>TECHNISAT CONNECT</b>
Horizontal: 18 V	HD+: Ja	Control: Ja
Bandumschaltung: 22 kHz	<b>ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME</b>	SFI: Ja
Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)	Conax: Ja	Smart Home: Ja (mit Zentraleinheit 2, 0000/9531)
DiSEqC: 1.0 / 1.2	Nagravision: Ja	<b>TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE</b>
<b>BILD</b>	CI+: Ja (v1.3)	SFI: Ja
Standbild: Ja	<b>HOTELMODE</b>	<b>AUTOINSTALL: Ja</b>
SD: Ja	Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja	ISIPRO: Ja
HD: Ja	individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja	<b>TECHNIFAMILY: Ja</b>
1080p: Ja	Lautstärke verriegelbar: Ja	<b>TUNER</b>
1080i: Ja	Menüverriegelung: Ja	Tuner-Typ: DigitalSat
720p: Ja	Sperre Bedienfeld: Ja	Sat (DVB-S2): 1
576p: Ja	Integrierte LED-Uhr: Ja	Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607
576i: Ja	Startquelle auswählbar: Ja	Satradio: Ja
<b>ANSCHLÜSSE</b>	Startprogramm auswählbar: Ja	Internetradio: Ja
HDMI™ (out): 1	<b>INTERNETFUNKTIONEN</b>	<b>TECHNIROUTER ready: Ja</b>
USB: 1 (USB 2.0)	Internet-Geschwindigkeitstest: Ja	<b>TUNER - SAT</b>
Common Interface Plus (CI+): Ja	<b>LEISTUNG/ENERGIEWERTE</b>	Frequenzbereich: 950 ... 2150 MHz
Smartcard-Leser: Ja	Energiewerte LED: 4.8 W	Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: < 0.3 W	<b>DVB-S: QPSK</b>
Audio/Video-Ausgang analog: Ja TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)	<b>AUFNAHMEFUNKTIONEN</b>	Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja	DVR Funktion: Ja	<b>DVB-S2: 8PSK - QPSK</b>
F-Buchse SAT (in): Ja	DVR Speichermedium: via USB	Symbolrate DVB-S2: 2 ... 45 Mbaud
DC IN: 1	TimeShift: Ja	<b>FEC: RS, LDPC, BCH</b>
<b>BEDIENUNG/KOMFORT</b>	Aufnahmen Bearbeitungsfunktion: Ja	
Smart-Home-Client: Ja ab Software 2.78.0.2-4128	Aufnahmen Ordnerverwaltung: Ja	
Seitenspeicher: 1000	<b>SONSTIGE FEATURES</b>	
Teletextuntertitel: Ja	Regionalprogramm Auswahl: Ja	
Medioplayer: Ja	Internetradio: Ja	
Programmspeicherplätze: 9999	OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch	
Teletext: Ja	<b>STREAMING</b>	
Uhr: Ja	UPnP Client: Ja	
Sleeptimer: Ja	UPnP Renderer: Ja	
<b>DECODER</b>		

## UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs: MPEG-2, MPEG-4, H.264, VC-1

Video-Formate: M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, XVID, M2TS, AVI, ASF

Bild-Formate: BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Audio-Formate: AAC, MP3, FLAC, MP2, OGG, DDAC3, AIFF

## LIEFERUMFANG

TECHNISTAR S6 HD+, HD+ Karte (inkl. HD+ Sender-Paket für 6 Monate gratis), Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung

## KEYFEATURES

HD+ Sender-Paket für 6 Monate <sup>1</sup>	TechniFamily	Schnittfunktion
TechniSat CONNECT	Perfect Recording	TechniRouter-ready
"SiehFern INFO" (SFI)	Camping	EN50607
ISIPRO	Pay-TV-fähig <sup>2</sup>	ISI Mode
Autoinstall	Universal Plug and Play (UPnP)	

1) Die HD+ Karte ist für 6 Monate gratis freigeschaltet und nur für den Satellitenempfang und ausschließlich für die Nutzung in Deutschland und Luxemburg bestimmt. Die Kosten für die Verlängerung des HD+ Sender-Pakets finden Sie immer aktuell auf [www.hd-plus.de](http://www.hd-plus.de).

2) Für Pay-TV vorbereitet (CI+ Modul, Abo und Smartcard des Anbieters werden benötigt, optional erhältlich, in Deutschland z. B. kompatibel zu Sky, HD+, freenet TV u.a.)