



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



TECHNISTAR S5 HD+

HDTV-DigitalSat-Receiver mit Aufnahmefunktion und integriertem HD+ Sender-Paket für 6 Monate

| EAN | Farbe | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|---------------|---------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 4019588047167 | schwarz | 0000/4716 | 1.24 kg | 600 g | 22.00 x 4.50 x 17.70 cm | 31.00 x 8.00 x 19.50 cm |

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-Tuner (DVB-S/S2)

DVRready: Digitale Videorekorderfunktion zur Aufzeichnung auf USB-Speichermedium

Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)

Inklusive 6 Monate HD+ Sender-Paket

Pay-TV-fähig über CI+

Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP, Server)

Elektronischer Programminformationsdienst SIEHFERN INFO

Betreibbar über 12-Volt-Stromnetz

Smart-Home-Client

Unterstützt Audio Codierformat AAC

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2

BILD

Standbild : Ja

SD : Ja

HD : Ja

1080p : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

AUDIO

Klare Sprache der ARD : Ja über DVB

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

USB : 1 (USB 2.0)

Common Interface Plus (CI+) : Ja

Smartcard-Leser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio/Video-Ausgang analog : Ja TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

F-Buchse SAT (in) : 1

DC IN : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Smart-Home-Client : Ja ab Software 2.78.0.2-4128

Seitenspeicher : 1000

Teletextuntertitel : Ja

Mediaplayer : Ja

CONNECT-App : Ja

Uhr : Ja

Autostandby : Ja

Teletext : Ja

Sleptimer : Ja

Auswahl Regionalsender : Ja

Programmspeicherplätze : 9999

DECODER

Videodecoder : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC

Audiodecoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

DISPLAY

Typ : 7-Segment, 4-stellig, weiß

EMPFANGSBEREIT

HD+ : Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

Nagravision : Ja

CI+ : Ja (v1.3)

| | | |
|--|---|---|
| HOTELMODE | TUNER | TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE |
| Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja | Tuner-Typ : DigitalSat | SFI : Ja |
| individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja | Sat (DVB-S2) : 1 | ISI-Mode : Ja |
| Lautstärke verriegelbar : Ja | Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607 | AUTOINSTALL : Ja |
| Menüverriegelung : Ja | Satradio : Ja | ISIPRO : Ja |
| Sperre Bedienfeld : Ja | Internetradio : Ja | TECHNIFAMILY : Ja |
| Integrierte LED-Uhr : Ja | Empfang von : HD-TV, SD-TV | UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS |
| Startquelle auswählbar : Ja | TECHNIROUTER ready : Ja | Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, H.264 |
| Startprogramm auswählbar : Ja | TUNER - SAT | Video-Formate : M4V, MP4, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, XVID, M2TS, AVI, ASF |
| INTERNETFUNKTIONEN | Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz | Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF |
| Internet-Geschwindigkeitstest : Ja | Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung) | Audio-Formate : WAV, MP3, AAC, FLAC, MP2, OGG, DDAC3, AIFF |
| AUFNAHMEFUNKTIONEN | DVB-S : QPSK | SONSTIGE FEATURES |
| DVR - Funktion : Ja | Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud | OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch |
| DVR Speichermedium : via USB | DVB-S2 : 8PSK - QPSK | Regionalprogramm Auswahl : Ja |
| TimeShift : Ja | Symbolrate DVB-S2 : 2 ... 45 Mbaud | Internetradio : Ja |
| Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja | FEC : RS, LDPC, BCH | STREAMING |
| Aufnahmen Ordnerverwaltung : Ja | TECHNISAT CONNECT | UPnP Renderer : Ja |
| NETZWERK & KOMMUNIKATION | Control : Ja | UPnP Client : Ja |
| Bluetooth : Ja (Audioausgabe, optional via USB-Bluetooth-Adapter Art.-Nr. 0000/3635) | SFI : Ja | STROMVERSORGUNG |
| | Smart Home : Ja (mit Zentraleinheit 2, 0000/9531) | Nennspannung : 230 V |
| | | Frequenz : 50 Hz |
| | | Netzteil : extern DC 12V/2A |
| | | LEISTUNG/ENERGIEWERTE |
| | | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : < 4.8 W |
| | | Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,3 W |
| | | LIEFERUMFANG |
| | | TECHNISTAR S5 HD+, HD+ Karte (inkl. HD+ Sender-Paket für 6 Monate gratis), Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung |



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.