



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



TECHNISTAR S5 HD+

HDTV-DigitalSat-Receiver mit Aufnahmefunktion und integriertem HD+ Sender-Paket für 6 Monate

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588047167	schwarz	0000/4716	1.24 kg	600 g	22.00 x 4.50 x 17.70 cm	31.00 x 8.00 x 19.50 cm

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-Tuner (DVB-S/S2)

DVRready: Digitale Videorekorderfunktion zur Aufzeichnung auf USB-Speichermedium

Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)

Inklusive 6 Monate HD+ Sender-Paket

Pay-TV-fähig über CI+

Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP, Server)

Elektronischer

Programminformationsdienst SIEHFERN INFO

Betreibbar über 12-Volt-Stromnetz

Smart-Home-Client

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2

BILD

Standbild : Ja

SD : Ja

HD : Ja

1080p : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

USB : 1 (USB 2.0)

Common Interface Plus (CI+) : Ja

Smartcard-Leser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio/Video-Ausgang analog : Ja TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

F-Buchse SAT (in) : Ja

DC IN : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Smart-Home-Client : Ja ab Software 2.78.0.2-4128

Seitenspeicher : 1000

Teletextuntertitel : Ja

Mediaplayer : Ja

Programmspeicherplätze : 9999

Uhr : Ja

Teletext : Ja

Sleeptimer : Ja

DECODER

Videodecoder : MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC

Audiodecoder : MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III

DISPLAY

Typ : 7-Segment, 4-stellig, weiß

EMPFANGSBEREIT

HD+ : Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

Nagravision : Ja

CI+ : Ja (v1.3)

HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja

individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja

Lautstärke verriegelbar : Ja

Menüverriegelung : Ja

Sperre Bedienfeld : Ja

Integrierte LED-Uhr : Ja

Startquelle auswählbar : Ja

Startprogramm auswählbar : Ja

INTERNETFUNKTIONEN

Internet-Geschwindigkeitstest : Ja

AUFNAHMEFUNKTIONEN

DVR - Funktion : Ja

DVR Speichermedium : via USB

TimeShift : Ja

Aufnahmen Bearbeitungsfunktion : Ja

Aufnahmen Ordnerverwaltung : Ja

TUNER

Tuner-Typ : DigitalSat

Sat (DVB-S2) : 1

Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494,
SCR2 = EN50607

Satradio : Ja

Internetradio : Ja

TECHNIROUTER ready : Ja

TUNER - SAT

Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz

Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom.
Anpassung)

DVB-S : QPSK

Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2 : 8PSK - QPSK

Symbolrate DVB-S2 : 2 ... 45 Mbaud

FEC : RS, LDPC, BCH

TECHNISAT CONNECT

Control : Ja

SFI : Ja

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

SFI : Ja

TECHNIFAMILY : Ja

ISIPRO : Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, H.264

Video-Formate : M4V, MP4, MKV, MOV,
MPG, TS, TS4, XVID, M2TS, AVI, ASF

Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG, TIFF

Audio-Formate : AAC, MP3, FLAC, MP2,
OGG, DDAC3, AIFF

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,
Französisch, Griechisch, Italienisch,
Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch,
Russisch, Schwedisch, Spanisch,
Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Regionalprogramm Auswahl : Ja

Internetradio : Ja

STREAMING

UPnP Client : Ja

UPnP Renderer : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : extern DC 12V/2A

LIEFERUMFANG

TECHNISTAR S5 HD+, HD+ Karte (inkl. HD+
Sender-Paket für 6 Monate gratis),
Fernbedienung (inkl. Batterien), externes
Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung