



## Transita 210

Portables DAB+ Digitalradio mit Stereosound

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588783508	anthrazit	78-3005-00	1.21 kg	802 g	23.00 x 12.00 x 9.00 cm	33.00 x 12.00 x 16.00 cm
4019588783515	weiß	78-3005-01	1.21 kg	802 g	23.00 x 12.00 x 9.00 cm	33.00 x 12.00 x 16.00 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (10 DAB+ und 10 UKW)

Integrierter Akku für bis zu 8 Stunden  
Tonwiedergabe

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

NFC zur komfortablen  
Verbindungsherstellung auf kurze Distanz

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

Portables Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87.5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Systemleistung : 6 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 3 W

Stereo-Lautsprecher : Ja

Equalizer : Ja

### ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

### DISPLAY

Typ : OLED

### NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

NFC : Ja

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Französisch, Deutsch,  
Italienisch

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 12 V / 1000 mA

Batterie : Li-Ionen

Netzteilart : Extern

### LIEFERUMFANG

Transita 210, Netzteil, Bedienungsanleitung

# NORDMENDE