2 JAHRE** GARANTIE

2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung. Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.

BESSER MADE IN GERMANY

DIGITRADIO 1 SWR3 Edition

Portables DAB+/UKW-Radio mit integriertem Akku und SWR3-Direktwahltaste

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588239975	rot/silber	0023/4997	514 g	276 g	15,5 x 9,1 x 3,1 cm	17 x 17,3 x 4,7 cm

TOP-AUSSTATTUNG

- DAB+ Digitalradio
- UKW Radio (mit RDS und PLL)
- Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW)
- Hochwertiges OLED-Display
- Integrierter, wechselbarer Akku für bis zu 10 Stunden Wiedergabe
- Direktwahltaste für SWR3 via DAB+

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

Portables Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 1 W (RMS)

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

DIREKTWAHLTASTE

SWR3 : Ja

DISPLAY

Typ : OLED

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Slowenisch

STROMVERSORGUNG

Akku wechselbar : Ja

Akkutyp : Lithium-Ionen mit 3,7 V und 1050 mAh

Akkulaufzeit : bis zu 10 Stunden

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 5 V / 1000 mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 6 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,3 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 1 SWR3 Edition, Akkupack, Netzteil, USB-Kabel, Bedienungsanleitung