



HD-S 221

Kompakter HDTV-Receiver für den Empfang von unverschlüsselten digitalen TV- und Radioprogrammen via Satellit

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588048102	schwarz	0000/4810	596 g	512 g	18.00 x 4.00 x 13.00 cm	21.40 x 5.20 x 15.60 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DVB-S2 HDTV-Empfang
7-Tage-EPG-Unterstützung

USB-Mediaplayer für Video, Musik und Bilder
Kompaktes, kleines Gehäuse

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 500 mA

DiSEqC : 1.0 / 1.2

BILD

SD : Ja

HD : Ja

1080p : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

USB : 1 (USB 2.0)

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) :
Ja

Scart : 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

F-Buchse SAT (in) : Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Mediaplayer : Ja

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleptimer : Ja

DISPLAY

Typ : 7-Segment, 4-stellig, amber

TUNER

Tuner-Typ : DigitalSat

Sat (DVB-S2) : 1

Empfang von : HD-TV, SD-TV, DVB-Radio

TUNER - SAT

Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz

Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8

DVB-S : QPSK

Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2 : 8PSK - QPSK

Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud

FEC : RS, LDPC, BCH

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, H.264

Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, TS,
TS4, VOB, M2TS, AVI

Bild-Formate : BMP, JPEG, GIF, PNG

Audio-Formate : AAC, MP3, MP2, OGG

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Deutsch, Dänisch, Englisch,
Französisch, Italienisch, Portugiesisch,
Schwedisch, Spanisch, Tschechisch

Programmspeicher Gesamt : 4000

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Nennleistung : max. 18 W

Netzteil : intern

LIEFERUMFANG

HD-S 221 Sat-Receiver, Fernbedienung,
Batterien, Bedienungsanleitung