



Z-Wave and Z-Wave Plus are registered trademarks of Silicon Laboratories and its subsidiaries in the United States and other countries.

Rauchmelder 2

Rauchwarnmelder mit Innensirene

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588095205	weiß	0000/9520	212 g	196 g	10 x 4 x 10 cm	12 x 5 x 12 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Erweiterung für das Smart-Home-System von TechniSat

Einbindung/Steuerung mit TechniSat CONNECT

Reagiert auf Rauch mit Signalton

DIN EN 14604:2009-02 kompatibel

Z-Wave™ Funksensor (868,42 MHz)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 0 ... 55 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 95 %

FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation : Z-Wave Plus

Reichweite Innen : max. 40 m

Betriebsfrequenz : 868,42 MHz

SENSORIK

Photoelektrischer Rauchsensor : Ja

SONSTIGE FEATURES

Status LED : Ja

Batteriewechselanzeige : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 9 V

Batterietyp : 1 x 9 Volt, Lithium (E-Block)

LIEFERUMFANG

Rauchmelder 2, Lithium-Batterie (9 Volt), Montageplatte, Bedienungsanleitung