



5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung (3 Jahre Garantie + 2 Jahre Teilgarantie - ausgenommen Panel, Fernbedienung und Gehäuseteile).
Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.



TECHNIROUTER 5/1x8 G

TechniRouter-Grundeinheit mit Anschlussmöglichkeit von 4 ZF-Ebenen (SatBlöcke) und einem terrestrischen Eingang zur Verteilung auf einen Kabelstrang für 8 Teilnehmer

| EAN | Farbe | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT) |
|---------------|-----------|-----------|------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| 4019588032903 | blau/gelb | 0000/3290 | 500 g | 240 g | 14.00 x 11.50 x 3.20 cm | 24.50 x 13.50 x 5.50 cm |

TOP-AUSSTATTUNG

Einspeisung von digitalen Sat-Signalen in vorhandene Kabelstrukturen

Für Baumstrukturen, Reihenschaltungen und Sternverteilungen

Geeignet für Sat-Neuinstallationen und Ergänzungen

Rückkanal tauglich für die gleichzeitige Nutzung des Internet- & Telefonangebots in der Sat-Hausverteilanlage

Grundeinheiten für bis zu 8 Teilnehmer, durch Kaskaden erweitert werden

1 Sat-Position ohne Einschränkungen empfangbar

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : -25 ... 55 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 13 V über VL

EINKABELAUSGANG

Ausgangsfrequenzbereich : 47 ... 2150 MHz

Anzahl der Ausgangskanäle : 8

Frequenz der Ausgangskanäle : 1284, 1400, 1516, 1632, 1748, 1864, 1980, 2096 MHz

Frequenz Sat : 950 ... 2150 MHz

Frequenz Terrestrik : 47 ... 862 MHz

EMPFANGSBEREICH

Terrestrik : 47 ... 862 MHz

Sat : 950 ... 2150 MHz

ENTKOPPLUNG

Stämme : 45 dB

TUNER

TECHNIROUTER ready : Ja

TECHNISCHE DATEN

Sat-Eingänge : 4

Terrestrische-Eingänge : 1

Anzahl Kabelanschlüsse : 1

Teilnehmer pro Kabel : maximal 8

VERSTÄRKUNG

Sat : 13 ... 18 dB

Terrestrik : -1 dB

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : extern DC 12V/0,46A (nur für LNB)

LIEFERUMFANG

TechniRouter 5/1x8 G,
Bedienungsanleitung, Netzteil

Testurteil(e) TECHNIRouter 5/1x8 G



Preis-/Leistungssieger |
Note: sehr gut
SATVISION (06/2009)



Energiesparer
SATVISION (06/2009)