



## HDTV 40

| EAN           | Art.-Nr.  | Farbe   | Gerät ohne Fuß (BxHxT) | Karton (BxHxT)            | Gerät (BxHxT)             |
|---------------|-----------|---------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 4019588343009 | 5340/0300 | silber  | 1005 x 715 x 110 mm    | 122.00 x 88.00 x 32.00 cm | 100.50 x 77.50 x 20.00 cm |
| 4019588343160 | 5340/0316 | schwarz | 1005 x 715 x 110 mm    | 122.00 x 88.00 x 32.00 cm | 100.50 x 77.50 x 20.00 cm |
| 4019588343054 | 5340/0305 | platin  | 1005 x 715 x 110 mm    | 122.00 x 88.00 x 32.00 cm | 100.50 x 77.50 x 20.00 cm |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>LNB-STEUERUNG</b>   | Subwoofer-Ausgang: Ja                                | Radiomodus: Ja                                  |
| DiSEqC: DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router                                 | VGA: Ja  | Programmplatzmischung: Ja                       |
| Horizontal: < 20 V ohne Last, > 17,2 V bei 400 mA / LNB Abschaltung Standby-Mode V | YUV (in): Ja   | Multicode-Fernbedienung: Ja                     |
| Bandumschaltung: 22 kHz  | Scart: 2   | Feuerfestes Gehäuse: Ja                         |
| Stromaufnahme: 400 mA  | S-Video: Ja  | <b>LEISTUNG/ENERGIEWERTE</b>                    |
| Vertikal: < 14 V ohne Last, > 11,5 V bei 400 mA V                                  | Video Cinch (in): 1                                  | Energiewerte SFI+ Aktualisierung: 45 W          |
| <b>BILD</b>  | Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja (RJ-45)              | Energiewerte Software-Aktualisierung: 45 W      |
| Größe (cm): 102 cm   | IEC (in): Ja   | Energieklasse: D                                |
| Format: 16:9   | RS-232: 0  | Energiewerte Standby-Schnellstart: 36 W         |
| Kontrastverhältnis: 3.000:1  | <b>ARTIKELINFORMATIONEN</b>                          | Energiewerte LED: 0,55 W                        |
| Bild im Bild (PIP): Ja   | interne Festplatte: 250 GB                           | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 169 W         |
| Helligkeit: 500 cd/m²  | <b>AUDIO</b>   | jährl. Energieverbrauch: 247 kWh/annum          |
| Reaktionszeit: 8 ms  | AC3 Dolby Digital bitstream out: Ja                  | Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand: 0 |
| Blickwinkel: 178° / 178°   | Lautsprechersystem: 2 x 2 Wege-System mit Bassreflex | Netzschalter: Ja                                |
| Bild und Bild (PAP): Ja  | <b>BEDIENUNG/KOMFORT</b>                             | <b>MASSE UND GEWICHT</b>                        |
| Standbild: Ja  | Wecktimer: Ja  | Geräte Breite (ohne Fuß): 1005 mm               |
| Zoom: Ja   | Uhr: Ja  | Geräte Höhe (ohne Fuß): 715 mm                  |
| Größe (Zoll): 40   | Sleptimer: Ja  | Geräte Tiefe (ohne Fuß): 110 mm                 |
| HD: Ja   | <b>ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME</b>                       |   |
| Auflösung (Linien x Zeilen): 1920 x 1080   | Conax: Ja  |   |
| Typ: TFT-LCD "Full HD"   | CI: Ja   |   |
| SD: Ja   | <b>HOTELMODE</b>                                     |   |
| 720p: Ja   | individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja  |   |
| 1080i: Ja  | einstellbare Anschalt-Zeiten: Ja                     |   |
| <b>ANSCHLÜSSE</b>  | Energiekarten-Funktion: Ja                           |   |
| HDMI™ (in): 3  | USB-Cloning-Funktion: Ja                             |   |
| Common Interface (CI): 2   | Multimediaanschlüsse: Ja                             |   |
| Smartcard-Leser: Ja  | Menüverriegelung: Ja                                 |   |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>SONSTIGE FEATURES</b>   | Empfang von: HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2) | Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8  |
| Programmspeicher Gesamt: 5000  | Eingangsimpedanz: 75 Ω                   | FEC: Viterbi und Reed-Solomon          |
| Regionalprogramm Auswahl: Ja   | <b>TUNER - ANALOG</b>                    | Symbolrate DVB-S2: 10 ... 31 Mbaud     |
| OSD-Sprachen: Polnisch, Portugiesisch, Türkisch, Deutsch, Ungarisch, Schwedisch, Englisch, Spanisch, Tschechisch, Griechisch, Niederländisch, Französisch, Italienisch, Russisch | Normen Video: PAL, SECAM                 | Symbolrate DVB-S: 1 ... 45 Mbaud       |
| <b>STROMVERSORGUNG</b>   | Frequenzbereich: 46 ... 860 MHz          | DVB-S: QPSK                            |
| Frequenz: 50 Hz  | <b>TUNER - ANTENNE</b>                   | Frequenzbereich: 950 ... 2150 MHz      |
| Netzteil: intern   | Demodulation: COFDM                      | DVB-S2: 8PSK - QPSK                    |
| Nennspannung: 230 V  | Bitrate: 4 ... 32 Mbit/s                 | <b>UMGEBUNG</b>                        |
| <b>TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE</b>   | Frequenzbereich 1: 174 ... 230 MHz       | Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C         |
| AUTOINSTALL: Ja  | Spannungsversorgung: 0,05 V              | Luftfeuchtigkeit: 10 - 75 %            |
| <b>TUNER</b>   | Übertragungsmodus: 2k/8k                 | <b>UMWELT</b>                          |
| Tuner-Typ: Dual-HDTV-Multituner  | Frequenzbereich 2: 470 ... 860 MHz       | Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie): Ja |
| Sat (DVB-S2): 2  | Stromversorgung: 5 A                     | <b>WANDHALTERUNG</b>                   |
| Kabel (DVB-C): 2   | <b>TUNER - KABEL</b>                     | Lochabstände: VESA 400 x 200           |
| Antenne (DVB-T): 2   | Frequenzbereich: 47 ... 862 MHz          |  |
| Analog: 2  | Symbolrate: 1,7 ... 7 Mbaud              |  |
| TECHNIROUTER ready: Ja   | Demodulation: 16/32/64/128/256 QAM       |  |
|  | FEC: Reed-Solomon                        |  |
|  | <b>TUNER - SAT</b>                       |  |

|                             |                           |                        |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------|
| <b>KEYFEATURES</b>          |                           |                        |
| "SiehFern INFO Plus" (SFI+) | Full-HD                   | Programmplatz-Mischung |
| ISIPRO                      | 100% pixelfehlerfrei      | TechniRouter-ready     |
| TechniMatic                 | DVR                       |                        |
| Autoinstall                 | Pay-TV-fähig <sup>1</sup> |                        |

1) Für Pay-TV vorbereitet (CI+ Modul, Abo und Smartcard des Anbieters werden benötigt, optional erhältlich, in Deutschland z. B. kompatibel zu Sky, HD+, freenet TV u.a.)

## Testurteil(e) HDTV 40



AudioVideoFoto (11/2008)



Test-Sieger  
AudioVideoFoto (11/2008)