



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

TECHNISTAR S1

HDTV-DigitalSat-Receiver mit digitaler Videorekorderfunktion via USB zur Aufnahme von TV- und Radiosendungen auf eine externe Festplatte

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588147409	0001/4740	silber	1,8 kg	740 g	28 x 4,5 x 15,5 cm	39,5 x 5,6 x 21,5 cm
4019588047402	0000/4740	schwarz	1,8 kg	740 g	28 x 4,5 x 15,5 cm	39,5 x 5,6 x 21,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-Tuner

Digitale Videorekorder-Funktion via USB (DVRready)

Timeshift (in Verbindung mit einem externen Speichermedium)

1 CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)

Netzwerk- und USB-Schnittstelle

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 - 75 %

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

LNB-STEUERUNG

Bandumschaltung : 22 kHz

Horizontal : 18 V

DiSEqC : 1.0 / 1.2

Vertikal : 14 V

BILD

Standbild : Ja

HD : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

SD : Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

USB : 1 (USB 2.0)

Common Interface Plus (CI+) : Ja

Smartcard-Leser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja

Scart : 1

Video Cinch (out) : 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja (RJ-45)

F-Buchse SAT (in) : 1

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

CI+ : Ja

TUNER

Tuner-Typ : HDTV-Tuner

Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494

TECHNIROUTER ready : Ja

Eingangsimpedanz : 75 Ω

Empfang von : HDTV (Mpeg-4+2) SD (MPEG-2)

TUNER - SAT

Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz

DVB-S : QPSK

Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2 : 8PSK - QPSK

FEC : Viterbi und Reed-Solomon

Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)

Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud (8PSK), 10...30Mbaud/s (QPSK)

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

MPEG-2 : Ja

Video-Formate : TS4, TS, VOB

JPEG : Ja

Audio-Formate : MP2, MP3

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Schwedisch, Italienisch, Ungarisch, Spanisch, Portugiesisch, Tschechisch, Französisch, Türkisch, Griechisch, Russisch, Polnisch, Niederländisch, Deutsch

Programmspeicher Gesamt : 5.000

Regionalprogramm Auswahl : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 12 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : extern 12V

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED : < 0,55 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : < 17 W

LIEFERUMFANG

TechniStar S1, Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Testurteil(e) TECHNISTAR S1



Testsieger | Wertung: Sehr gut
audiovision (06/2010)



Infosat (07/2010)



av Geräte des Jahres 10/11



SAT Empfang (03/2010)



Note: Gut | 90,9 %
SATVISION (07/2010)



Heimkino (10 - 11/2010)



Note: Gut | 90,9 %
SATVISION (07/2010)



Testsieger
CHIP (12/2010)



SAT Empfang (03/2010)



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.