



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



TECHNISTAR S1+

HDTV-DigitalSat-Receiver mit digitaler Videorekorderfunktion via USB inkl. HD+ Sender-Paket für 6 Monate

EAN	Art.-Nr.	Farbe
4019588167414	0016/4741	silber
4019588647411	0006/4741	schwarz

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-Tuner (DVB-S/S2)

DVRready: Digitale Videorekorderfunktion zur Aufzeichnung auf USB-Festplatte

Timeshift: Zeitversetztes Fernsehen in Verbindung mit USB-Festplatte

Inklusive 6 Monate HD+ Sender-Paket

Pay-TV-fähig über CI+ (kompatibel z. B. zu Sky)

Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)

Elektronischer

Programminformationsdienst SIEHFERN INFO

Betreibbar über 12V Stromnetz

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2

BILD

Standbild : Ja

Zoom : Ja

SD : Ja

HD : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

USB : 1 (USB 2.0)

Common Interface Plus (CI+) : Ja

Smartcard-Leser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang analog (Cinch) : Ja (rechts / links)

Scart : 1

Video Cinch (out) : 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

F-Buchse SAT (in) : Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Sleeptimer : Ja

Für Camping geeignet : Ja

Wecktimer : Ja

EMPFANGSBEREIT

HD+ : Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

Nagravision : Ja

CI+ : Ja

TUNER

Tuner-Typ : DigitalSat

Sat (DVB-S2) : 1

Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494

Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)

TECHNIROUTER ready : Ja

TUNER - SAT

Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz

Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)

DVB-S : QPSK

Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2 : 8PSK - QPSK

Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud

FEC : RS, LDPC, BCH

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

MPEG-2 : Ja

Video-Formate : TS4, TS, VOB

JPEG : Ja

Audio-Formate : MP2, MP3

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Programmspeicher Gesamt : 5000

Regionalprogramm Auswahl : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : extern DC 12V/2A

LIEFERUMFANG

TECHNISTAR S1+, Fernbedienung (inkl. Batterien), HD+ Karte (inkl. HD+ Sender-Paket für 6 Monate gratis), externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

Testurteil(e) TECHNISTAR S1+



Infosat Kauf Tipp 10/2010