



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

Mehrbereichsverstärker MBV 4

Zur Verstärkung und Zusammenführung von UKW-, DAB+ und DVB-T/T2-Signalen mit stufenloser Pegel-Anpassung

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Gerät)
4019588131293	beige	0001/3129	520 g

TOP-AUSSTATTUNG

Eingänge für UKW, VHF I + III, UHF

Verstärkung einstellbar

F-Anschlüsse

-20 dB Messausgang

Ausgangspegel bis 105 dB μ V

Eingebautes Netzteil

EMPFANGSBEREICH

UKW : 87.5 ... 108 MHz

VHF I E2-E4 : 47 ... 68 MHz

VHF III E5-E12 : 174 ... 230 MHz

UHF E21-E69 : 470 ... 862 MHz

TECHNISCHE DATEN

Rauschmaß : \leq 8 dB

Pegeldämpfung : 0 ... 13 dB (einstellbar)

Impedanz : 75 Ω

Ausgangspegel : 105 dB μ V

Stromaufnahme : 20 mA

Spannungsversorgung : 230 VAC / 50 Hz
 (eingebautes Netzteil)

VERSTÄRKUNG

UKW : 26 dB

VHF I : 26 dB

VHF III : 26 dB

UHF : 28 dB

LIEFERUMFANG

Mehrbereichsverstärker MBV 4