



## MultyMedia TS 1 e

Digitaler Multifunktions-Receiver für DigitalSat und DVB-T

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588316812	0031/4681	silber	1,2 kg	500 g	28,5 x 3,7 x 13 cm	38,5 x 5,5 x 19,5 cm

<b>LNB-STEUERUNG</b>	<b>AUTOINSTALL</b> : Ja
Bandumschaltung : 22 kHz	<b>TUNER - ANTENNE</b>
Horizontal : 18 V	Frequenzbereich 2 : 470 ... 860 MHz
Vertikal : 14 V	Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
DiSEqC : DiSEqC 1.0 / DiSEqC 1.x Sat Channel Router	Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz
<b>BILD</b>	Demodulation : QPSK, 16/64 QAM
SD : Ja	FEC : Viterbi und Reed-Solomon
<b>ANSCHLÜSSE</b>	<b>SONSTIGE FEATURES</b>
Common Interface (CI) : 1	Programmspeicher Gesamt : 4.000
Smartcard-Leser : Ja	<b>STROMVERSORGUNG</b>
Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja	Netzteil : extern
Scart : 2	Nennspannung : 12 ... 13,5 V
F-Buchse SAT (in) : 1	<b>LEISTUNG/ENERGIEWERTE</b>
RS-232 : 1	Energiewerte LED : < 0,5 W
<b>BEDIENUNG/KOMFORT</b>	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : < 18,5 W
Für Camping geeignet : Ja	<b>LIEFERUMFANG</b>
<b>ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME</b>	MultyMedia TS 1 e, Fernbedienung inkl. Batterien, Netz kabel, SCART-Kabel, Bedienungsanleitung
Conax : Ja	
CI : Ja	
<b>TUNER</b>	
Tuner-Typ : DigitalSat & DVB-T-Tuner	
Empfang von : SD (MPEG-2)	
Eingangsimpedanz : 75 Ω	
TECHNIROUTER ready : Ja	
<b>TUNER - SAT</b>	
Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud	
Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)	
FEC : Viterbi und Reed-Solomon	
Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	
DVB-S : Shaped QPSK	
<b>TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE</b>	

Testurteil(e) MultyMedia TS 1 e



Preis-/Leistungssieger |  
Note: Gut  
SATVISION (07/2007)