



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.



DIGIT K3 e

Digitaler Kabelreceiver mit integriertem Conax-Entschlüsselungssystem

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588416734	0041/4673	silber				
4019588316737	0031/4673	silber	900 g	400 g	21 x 4,1 x 13 cm	32,5 x 5,5 x 23,3 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Kompaktes Gehäuse

Integriertes Conax-Entschlüsselungssystem (geeignet für EutelSat KabelKiosk)

Smartcard-Leser

BILD

SD : Ja

ANSCHLÜSSE

Smartcard-Leser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (rechts / links)

Scart : 2

EMPFANGSBEREIT

M7 : Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

TUNER

Tuner-Typ : DigitalKabel

Kabel (DVB-C) : 1

Empfang von : SD (MPEG-2)

TUNER - KABEL

Demodulation : 16 / 32 / 64 / 128 / 256

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

ISIPRO Kabel : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Türkisch, Französisch, Niederländisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Englisch, Deutsch, Ungarisch, Tschechisch

Programmspeicher Gesamt : 4.000

Loophrough : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 180 ... 250 V

Frequenz : 50 ... 60 Hz

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Energiewerte LED : 0,2 W

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 4,8 W

LIEFERUMFANG

DIGIT K3 e, Fernbedienung inkl. Batterien, Netzkabel, SCART-Kabel, Antennenkabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte