



## TECHNIRADIO RDR

Portables DAB+/UKW-Taschenradio mit LED-Taschenlampenfunktion

| EAN           | Farbe  | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)       | Karton (BxHxT)      |
|---------------|--------|-----------|------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 4019588039223 | rot    | 0000/3922 | 200 g            | 124 g           | 12,7 x 5,8 x 2,3 cm | 14,8 x 7,2 x 4,6 cm |
| 4019588139220 | weiß   | 0001/3922 | 200 g            | 124 g           | 12,7 x 5,8 x 2,3 cm | 14,8 x 7,2 x 4,6 cm |
| 4019588239227 | silber | 0002/3922 | 200 g            | 124 g           | 12,7 x 5,8 x 2,3 cm | 14,8 x 7,2 x 4,6 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio mit RDS

Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW)

USB-Schnittstelle zur MP3-Wiedergabe

Integrierter, wechselbarer Akku für bis zu 6 Stunden Wiedergabe

Frei belegbare Sender-Direktwahltasten

LED-Taschenlampe

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

Portables Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Antenne in der Handschlaufe

### LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 1 W (RMS)

### ANSCHLÜSSE

USB : 1

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja (3,5mm Klinke)

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

### DISPLAY

Größe : 1,3 Zoll

Typ : LCD

### FUNKTIONEN

MP3 Wiedergabe über USB : Ja

LED Taschenlampe : Ja

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch

### STROMVERSORGUNG

Akku wechselbar : Ja

Akkutyp : Lithium-Ionen mit 3,7 V und 800 mAh

Akkulaufzeit : Bis zu 6 Stunden

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteilart : Extern

### LIEFERUMFANG

TECHNIRADIO RDR, Mini USB-Kabel, Bedienungsanleitung