



## VIOLA 2 C

Portables DAB+/UKW-Radio mit Farbdisplay

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)	VPE Karton	VPE Palette
4019588039339	weiß/schwarz	0000/3933	582 g	368 g	17,1 x 10,1 x 8 cm	24 x 14,25 x 7,75 cm		
4019588139336	weiß/blau	0001/3933	582 g	368 g	17,1 x 10,1 x 5 cm	24 x 14 x 8 cm	12	48

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Automatischer Sendersuchlauf

TFT-Farbdisplay (2,4")

Elektronische Lautstärkeregelung

Netz- und Batteriebetrieb

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### ABMESSUNGEN / GEWICHT

Stationär : Ja

Portabel : Ja

### RADIOTYP

Portables Radio : Ja

Stationäres Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Systemleistung : 1 W (RMS)

Mono-Lautsprecher : Ja

### ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

### DISPLAY

Typ : TFT-Farbdisplay

Größe : 2,4 Zoll

Auflösung (Linien x Zeilen) : 240x320 Pixel

Dimmbar : Ja

### NETZWERK & KOMMUNIKATION

App-Steuerung : OTKIV, UNDOK

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch

### STROMVERSORGUNG

Batteriebetrieb : Ja

Batterietyp : 4 x AA Batterien

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 6 V / 1000 mA

Netzteilart : Extern

### LIEFERUMFANG

VIOLA 2 C, Steckernetzteil,  
Bedienungsanleitung