



## VIOLA 2 S

Portables DAB+/UKW-Stereoradio

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)	VPE Karton	VPE Palette
4019588039346	weiß/schwarz	0000/3934	956 g	636 g	25,5 x 10,6 x 8 cm	32,7 x 11,5 x 10,5 cm		
4019588139343	weiß/blau	0001/3934	956 g	636 g	25,5 x 10,6 x 8 cm	32,7 x 11,5 x 10,5 cm	12	30
4019588239340	schwarz	0002/3934	956 g	636 g	25,5 x 10,6 x 8 cm	32,7 x 11,5 x 10,5 cm	12	30

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Automatischer Sendersuchlauf

LC-Display mit Beleuchtung

Elektronische Lautstärkeregelung

Netz- und Batteriebetrieb

Weck- und Sleep-Funktion

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### ABMESSUNGEN / GEWICHT

Stationär : Ja

Portabel : Ja

### RADIOTYP

Portables Radio : Ja

Stationäres Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 4 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 2 W

Equalizer : Ja

### ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Nahbedienung : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

### DISPLAY

Dimmbar : Ja

Typ : LCD

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch

### STROMVERSORGUNG

Batteriebetrieb : Ja

Batterietyp : 4 x 1.5V Typ-C Batterien

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 6 V / 1000 mA

Netzteilart : Extern

### LIEFERUMFANG

VIOLA 2 S, Steckernetzteil,  
Bedienungsanleitung