



TECHNIRADIO 3

Portables DAB+/UKW-Radio im Blockdesign

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039254	schwarz	0000/3925	450 g	258 g	15 x 9,5 x 5 cm	22 x 14,5 x 6,5 cm
4019588109254	weiß	0001/3925	450 g	258 g	15 x 9,5 x 5 cm	22 x 14,5 x 6,5 cm
4019588239258	rot	0002/3925	450 g	258 g	15 x 9,5 x 5 cm	22 x 14,5 x 6,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (10 für DAB+ und 10 für UKW)

Automatischer Sendersuchlauf

LCD-Display mit Beleuchtung

Uhr- und Datumsanzeige

Zwei Radiowecktimer möglich

Snooze- und Sleep-Funktion

Elektronische Lautstärkeregelung

Netz- und Batteriebetrieb

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Stationär : Ja

Portabel : Ja

RADIOTYP

Portables Radio : Ja

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Systemleistung : 1 W (RMS)

Mono-Lautsprecher : Ja

ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 10

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10

DISPLAY

Typ : LCD

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch,
Französisch, Polnisch, Italienisch,
Niederländisch, Tschechisch, Slowakisch,
Norwegisch, Dänisch

STROMVERSORGUNG

Batteriebetrieb : Ja

Batterietyp : 4 x AA

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 6 V / 1000 mA

Netzteilart : Extern

LIEFERUMFANG

TECHNIRADIO 3, Steckernetzteil,
Bedienungsanleitung