



DIGITRADIO 371 CD IR

DAB+/UKW/Internet-Stereoradio mit CD-Player und App-Steuerung

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588029491	schwarz	0000/2949	3,54 kg	2,75 kg	35 x 12 x 21 cm	42,5 x 17,5 x 28 cm
4019588129498	weiß	0001/2949	3,54 kg	2,75 kg	35 x 12 x 21 cm	42,5 x 17,5 x 28 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio	Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio	Integrierte WLAN-Konnektivität
UKW-Radio (mit RDS und PLL)	TFT-Farbdisplay (2,4")	Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)
Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW/20 IR)	CD-Player mit MP3-Funktion	USB-Schnittstelle mit Ladefunktion und MP3-Wiedergabe
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1	Dimmbar : Ja
Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative	BEDIENUNG/KOMFORT	Typ : TFT-Farbdisplay
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	Uhr : Ja	FUNKTIONEN
Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C	Wecktimer : Ja	MP3 Wiedergabe über USB : Ja
RADIOTYP	Sleeptimer : Ja	USB Ladefunktion : Ja
Stationäres Radio : Ja	Snooze-Funktion : Ja	CD Player mit MP3 : Ja
RADIO/EMPFANG	Fernbedienung : Ja	NETZWERK & KOMMUNIKATION
DAB+ : 174 - 240 MHz	Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20	Bluetooth : Ja
UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz	Programmspeicher Favoriten UKW : 20	WLAN
Internetradio : Ja	Programmspeicher Favoriten Internetradio : 20	WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)
Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne	BLUETOOTH VERSION & PROFILE	STREAMING
LAUTSPRECHER	Bluetooth-Version : 4,2	Bluetooth Audiostreaming : Ja
Stereo-Lautsprecher : Ja	AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : Ja	
Systemleistung : 10 W (RMS)	A2DP (Streaming von Audiodaten) : Ja	
Ausgangsleistung Stereo : 2 x 5 W	DISPLAY	
Equalizer (vordefiniert) : Ja	Größe : 2,4 Zoll	
ANSCHLÜSSE	RadioVIS : Ja	
USB : 1	Slide-Show / catSLS : Ja	
Audio-Eingang analog/AUX in : Ja		

STROMVERSORGUNG	LEISTUNG/ENERGIEWERTE	LIEFERUMFANG
Nennspannung : 230 V	Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung : <2 W	DIGITRADIO 371 CD IR, Fernbedienung, Bedienungsanleitung
Frequenz : 50 Hz	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 28 W	
Netzteilart : Intern	Leistungsaufnahme Standbybetrieb : <1 W	