



DIGITRADIO 1990

Stereo-Boombox mit DAB+/UKW-Radio, CD-Player und Bluetooth-Audiostreaming

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039520	schwarz	0000/3952	1.71 kg	1.25 kg	27.00 x 11.60 x 21.20 cm	30.50 x 14.50 x 24.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

MP3-CD-Player

Netz- und Batteriebetrieb

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Praktischer Tragegriff

Beleuchtetes LC-Display

USB-Charging/Playback

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit: 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur: 5 - 35 °C

RADIOTYP

Portables Radio: Ja

Stationäres Radio: Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+: 174 - 240 MHz

UKW/RDS: 87.5 - 108 MHz

Antenne: DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher: Ja

Systemleistung: 3 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo: 2 x 1,5 W

Equalizer (vordefiniert): Ja

ANSCHLÜSSE

USB: 1

Audio-Eingang analog/AUX in: Ja

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke): 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr: Ja

Wecktimer: Ja

Sleeptimer: Ja

Programmspeicher Favoriten UKW: 30

Programmspeicher Favoriten DAB+: 30

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version: 4.2

DISPLAY

Typ: LCD

FUNKTIONEN

MP3 Wiedergabe über USB: Ja

USB Ladefunktion: Ja

CD Player mit MP3: Ja

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth: Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

MP3: Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming: Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung: 230 V

Frequenz: 50 Hz

Netzteilart: Intern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: 18 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb: 0.8 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 1990, Bedienungsanleitung

