



5 Jahre Garantie bei Produktregistrierung (3 Jahre Garantie + 2 Jahre Teilgarantie - ausgenommen Panel, Fernbedienung und Gehäuseteile).
 Detaillierte Informationen unter www.technisat.de/garantie.



MultyVision 32

Full HD-Digitalfernseher mit integriertem Empfangsteil für DigitalSat, DVB-T und digitales Kabel sowie integriertem digitalen Videorekorder zur Aufzeichnung von TV- und Radiosendungen.

EAN	Gewicht (ohne Fuß)	Art.-Nr.	interne Festplatte	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät ohne Fuß (BxHxT)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
401958873 2063	13 kg	5732/0306	500 GB	schwarz/silber metallic	21 kg	15,5 kg	770 x 533 x 71 mm	77 x 58,5 x 15,4 cm	88 x 81 x 2,5 cm
401958873 2162	13 kg	5732/0316	500 GB	schwarz/titan metallic	21 kg	15,5 kg	770 x 533 x 71 mm	77 x 58,5 x 15,4 cm	88 x 81 x 2,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Dual-HDTV-Multituner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Integrierte 500-GB-Festplatte

Edles, schlankes Design mit drehbarem Standfuß

LED-Display (Uhrzeit- und Programmanzeige)

2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)

UPnP/DLNA/Fernzugriff über Heimnetz und Internet

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2 / Sat-CR

ARTIKELINFORMATIONEN

interne Festplatte : 500 GB

Optikmerkmale : Slimm 55mm

MASSE UND GEWICHT

Geräte Breite (ohne Fuß) : 770 mm

Geräte Höhe (ohne Fuß) : 533 mm

Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 71 mm

Gewicht (ohne Fuß) : 13 kg

BILD

Größe (cm) : 81 cm

Bildwiederholfrequenz : 100 Hz

Format : 16:9

Kontrastverhältnis : 5.000:1

Helligkeit : 450 cd/m²

Reaktionszeit : 6 ms

Blickwinkel : 178° / 178°

Bild und Bild (PAP) : Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Bild im Bild (PIP) : Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Standbild : Ja

Zoom : Ja

720p : Ja

Typ : Edge LED LCD

1080i : Ja

Größe (Zoll) : 32

SD : Ja

Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920 x 1080

HD : Ja

AUDIO	HOTELMODE	TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE
Lautsprecher-System : 2 x Breitbandlautsprecher mit Bassreflex	individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	AUTOINSTALL : Ja
AC3 Dolby Digital bitstream out : Ja	einstellbare Anschlag-Zeiten : Ja	TUNER - ANTENNE
ANSCHLÜSSE	Energiekarten-Funktion : Ja	Frequenzbereich 1 : 174 ... 230 MHz
HDMI™ (in) : 3 (davon 1 x HDMI Mini Front)	USB-Cloning-Funktion : Ja	Frequenzbereich 2 : 470 ... 862 MHz
HDMI™ (out) : 1	Multimediaanschlüsse : Ja	Demodulation : COFDM
SIM-Kartenleser : Ja	Menüverriegelung : Ja	Übertragungsmodus : 2k/8k
Smartcard-Leser : Ja (Conax)	Integrierte LED-Uhr : Ja	Bitrate : 4,98 ... 31,67 MBit/s
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja (Adapter)	Radiomodus : Ja	FEC : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 6/7, 7/8
Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja (Toslink)	Programmplatzmischung : Ja	Spannungsversorgung : 5 V
Audio-Eingang digital (S/PDIF) : Ja (Adapter)	Multicode-Fernbedienung : Ja	Stromversorgung : 0,03 A
Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja (3,5mm Klinke)	TUNER	UMWELT
AV-Eingang : Ja (Front)	Tuner-Typ : Doppel-QuattroTuner	Bleigehalt (gemäß RoHS-Richtlinie) : Ja
Audio-Eingang analog/AUX in : Ja (3,5mm Klinke)	Sat (DVB-S2) : 2	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
VGA : Ja	Kabel (DVB-C) : 2	Video-Codecs : MPEG-1, MPEG-2, H.264
YUV (in) : Ja (Adapter)	Antenne (DVB-T) : 2	Video-Formate : TS, MPG, TS4, VOB
Scart : 1 (Adapter)	Analog : 2	JPEG : Ja
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja (RJ-45)	Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)	Audio-Formate : MP2, MP3
F-Buchse SAT (in) : 2	Eingangsimpedanz : 75 Ω	SONSTIGE FEATURES
IEC (in) : Ja	TECHNIROUTER ready : Ja	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch
SD-Kartenleser : Ja	TUNER - ANALOG	Programmspeicher Gesamt : 5.000
BEDIENUNG/KOMFORT	Frequenzbereich : 47 ... 862 MHz	Regionalprogramm Auswahl : Ja
Uhr : Ja	Normen Video : PAL B/G, D/K, L/L, I	STROMVERSORGUNG
Wecktimer : Ja	TUNER - SAT	Nennspannung : 230 V
Sleeptimer : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	Frequenz : 50 Hz
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	DVB-S : QPSK	Netzteil : intern
Conax : Ja	Symbolrate DVB-S : 1 ... 45 Mbaud	LEISTUNG/ENERGIEWERTE
CI+ : Ja	DVB-S2 : 8PSK - QPSK	Energiewerte SFI+ Aktualisierung : 31 W
	Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud	Energiewerte Software-Aktualisierung : 31 W
	FEC : RS, LDPC, BCH	Energieklasse : B
	TUNER - KABEL	Energiewerte Standby-Schnellstart : 26 W
	Frequenzbereich : 51 ... 858 MHz	Energiewerte LED : 0,46 W
	Demodulation : 16-, 32-, 64-, 128-, 256-QAM	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 64 W
	Symbolrate : 1,7 ... 7 Mbaud	jährl. Energieverbrauch : 89 kWh/annum
	FEC : Reed-Solomon (204, 188)	Leistungsaufnahme im ausgeschaltetem Zustand : 0 W
	WANDHALTERUNG	Netzschalter : Ja
	Lochabstände : VESA 200 x 200	Quecksilberfrei : Ja
		LIEFERUMFANG
		MultyVision, Gerätestandfuß, Netzkabel, Fernbedienung TechniControl Plus inkl. Batterien, Fernbedienung RemotyPlus inkl. Batterien, AV-Adapterkabel, Pflegeset, Bedienungsanleitung



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.