

## DIGIDISH 45 mit Universal-Twin-LNB

Hochwertige 45 cm kleine DigitalSat-Antenne aus Aluminium. Enorm leistungsstark und platzsparend.

EAN	Art.-Nr.	Farbe	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588452824	1045/2882	beige	3.5 kg	2.9 kg	45.00 x 48.00 cm	51.00 x 51.00 x 23.00 cm
4019588453821	1345/2882	schiefergrau	3.7 kg	2.9 kg	45.00 x 48.00 cm	51.00 x 51.00 x 23.00 cm
4019588448827	1445/2882	ziegelrot	3.7 kg	2.9 kg	45.00 x 48.00 cm	51.00 x 51.00 x 23.00 cm
4019588542822	1545/2882	gelb mit Smiley	3.7 kg	2.9 kg		
4019588478824	1745/2882	polarweiß			45.00 x 48.00 cm	51.00 x 51.00 x 23.00 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

Nur 45 cm klein

1 oder 2 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Optimal für Boden- und Wandmontage

#### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9.75 GHz

High-Band : 10.7 GHz

#### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 11,5 - 14 V

Horizontal : 16 - 19 V

Bandumschaltung : 22 kHz

#### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 - 1950 MHz

High-Band : 1100 - 2150 MHz

#### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10.7 ... 11.7 GHz

High-Band : 11.7 ... 12.75 GHz

#### GEEIGNET FÜR

Anzahl Orbitpositionen : 1

Anzahl Teilnehmer : 2

#### TECHNISCHE DATEN

Nennmaß : 0.45 m

F/D : 0.6

Offsetwinkel : 30 °

Gewinn : 32.2 dBi @11,3 GHz

Feedaufnahme : 40 mm

#### RAUSCHMASS

Unterer Frequenzbereich : 0.7 dB max.

Oberer Frequenzbereich : 0.7 dB max.

#### STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 11.5 ... 19 V

Stromverbrauch : max. 190 mA

#### LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne 45 cm, AZ/EL-Halterung, Universal-Twin-LNB, Wandhalterung Lang, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung

## Testurteil(e) DIGIDISH 45 mit Universal-Twin-LNB



Zweiter Platz in der Kategorie Sat-Anlagen bei der Leserwahl zum König-Kunde-Award 2014 (Camping, Cars & Caravans)