



## TECHNIRADIO 6 S IR

Stereo DAB+/UKW/Internetradio mit Bluetooth-Audiostreaming und optionalem Akkubetrieb

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588039629	schwarz	0000/3962	844 g	596 g	23,5 x 11,4 x 7,1 cm	27,5 x 12,3 x 7,7 cm
4019588139626	weiß/grau	0001/3962	844 g	596 g	23,5 x 11,4 x 7,1 cm	27,5 x 12,3 x 7,7 cm

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

RDS UKW Radio

Senderspeicher (20 UKW / 20 DAB+ / 20 IR)

Uhr- und Datumsanzeige

Snooze- und Sleep-Funktion

TFT-Farbdisplay (2,4")

Internetradio via WLAN

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Netz- und Akkubetrieb

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Portables Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Internetradio : Ja

Antenne : DAB / UKW-Teleskopantenne

### LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 6 W RMS

Ausgangsleistung Stereo : 2x3 W

Equalizer : Ja

### ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Automatische Uhrzeiteinstellung nach  
Stromausfall : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

CONNECT-App : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20

Programmspeicher Favoriten UKW : 20

### BLUETOOTH VERSION & PROFILE

A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja

### DISPLAY

Größe : 2,4 Zoll

Auflösung (Linien x Zeilen) : 240 x 320 Pixel

Dimmbar : Ja

RadioVIS : Ja

Typ : TFT-Farbdisplay

Slide-Show / catSLS : Ja

### NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

### WLAN

WLAN : 802.11 a/b/g/n

### SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch, Finnisch, Spanisch, Türkisch, Portugiesisch

### STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

#### STROMVERSORGUNG

Akkutyp : Lithium-Ionen mit 3,7 V und 1050 mAh (optional erhältlich)

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 60 Hz

Netzteil : DC 5 V / 2.000 mA

Netzteilart : extern

#### LIEFERUMFANG

TECHNIRADIO 6 S IR, Netzteil,  
Bedienungsanleitung