Smart-Home-Startpaket Brandschutz 2

Set mit Zentraleinheit und 4x Rauchmelder

EAN	Art.-Nr.
4019588314900	9531/0490

TOP-AUSSTATTUNG

- Enthält Zentraleinheit und vier Rauchmelder
- Kommunikation der Geräte über Z-Wave™ Funktechnologie (868,42 MHz)
- Rauchmelder reagieren auf Rauch mit Signalton
- DIN EN 14604:2009-02 kompatibel
- Im Smart-Home-System können weitere Geräte, z. B. Licht oder Rollladen, beim Feueralarm automatisch aktiviert werden
- Einfache Installation und Bedienung via TechniSat Connect-App
- Einfaches Einbinden weiterer Smart-Home-Geräte

LIEFERUMFANG

1x Zentraleinheit 2 + 4x Rauchmelder 2

Rauchmelder 2

ARTIKELINFORMATIONEN

EAN : 4019588095205

Farbe : weiß

Art.-Nr. : 0000/9520

Gewicht (Karton) : 212 g

Gewicht (Gerät) : 196 g

Gerät (BxHxT) : 10 x 4 x 10 cm

Karton (BxHxT) : 12 x 5 x 12 cm

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Umgebungstemperatur : 0 ... 55 °C

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 95 %

FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation : Z-Wave Plus

Reichweite Innen : max. 40 m

Betriebsfrequenz : 868,42 MHz

SENSORIK

Photoelektrischer Rauchsensor : Ja

SONSTIGE FEATURES

Status LED : Ja

Batteriewechselanzeige : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 9 V

Batterietyp : 1 x 9 Volt, Lithium (E-Block)

Zentraleinheit 2

ARTIKELINFORMATIONEN
EAN : 4019588095311
Farbe : silber
Art.-Nr. : 0000/9531
Gewicht (Karton) : 716 g
Gewicht (Gerät) : 314 g
Gerät (BxHxT) : 21 x 4 x 12,5 cm
Karton (BxHxT) : 29 x 7,7 x 16,5 cm
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB
Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C
Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %
ANSCHLÜSSE
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja
USB : 2
DC IN : 1
SD-Kartenleser : Ja
BEDIENUNG/KOMFORT
Smart-Home-Zentraleinheit : Ja
BEDIENUNGSMÖGLICHKEITEN
Tablet PC : Ja
Smartphone : Ja
FUNKVERBINDUNG
Funkkommunikation : Z-Wave Plus
Reichweite Innen : max. 30 m
Betriebsfrequenz : 868,42 MHz
NETZWERK & KOMMUNIKATION
Bluetooth : Ja 4.1 LE
WLAN
WLAN : Ja (802.11ac)
STROMVERSORGUNG
Nennspannung : 230 V
Frequenz : 50 Hz
Nennleistung : 3 W
Netzteil : extern