



DIGITRADIO 371 IR

DAB+/UKW/Internet-Stereoradio mit kabelloser Ladefunktion und App-Steuerung

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588029712	Schwarz	0000/2971	3,19 kg	2,42 kg	35 x 12 x 21 cm	42,5 x 17,5 x 28 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio	TFT-Farbdisplay (2,4")	Wireless Charging
UKW-Radio mit RDS und PLL	Favoritenspeicher (20 DAB+/20 UKW/20 IR)	Integrierte WLAN-Konnektivität
Grenzenlose Musikvielfalt via Internetradio	USB-Schnittstelle mit Ladefunktion und MP3-Wiedergabe	Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	BEDIENUNG/KOMFORT	Slide-Show / catSLS : Ja
Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative	Uhr : Ja	FUNKTIONEN
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	Wecktimer : Ja	MP3 Wiedergabe über USB : Ja
Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C	Sleeptimer : Ja	USB Ladefunktion : Ja
RADIOTYP	Snooze-Funktion : Ja	Wireless charging : Ja (10 Watt)
Stationäres Radio : Ja	Fernbedienung : Ja	WLAN
RADIO/EMPFANG	CONNECT-App : Ja	WLAN : 802.11 a/b/g/n (2,4-GHz- und 5-GHz-Band werden unterstützt)
DAB+ : 174 - 240 MHz	Programmspeicher Favoriten Internetradio : 20	SONSTIGE FEATURES
UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz	Programmspeicher Favoriten DAB+ : 20	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Polnisch, Italienisch, Niederländisch, Tschechisch, Slowakisch, Dänisch, Spanisch, Slowenisch
Internetradio : Ja	Programmspeicher Favoriten UKW : 20	STREAMING
Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne	BLUETOOTH VERSION & PROFILE	Bluetooth Audiostreaming : Ja
LAUTSPRECHER	Bluetooth-Version : 4,2	
Stereo-Lautsprecher : Ja	AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : ja	
Systemleistung : 10 W (RMS)	A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja	
Ausgangsleistung Stereo : 2 x 5 W	DISPLAY	
Equalizer (vordefiniert) : Ja	Größe : 2,4 Zoll	
ANSCHLÜSSE	Dimmbar : Ja	
USB : 1	RadioVIS : Ja	
Audio-Eingang analog/AUX in : Ja	Typ : TFT-Farbdisplay	
Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1		

STROMVERSORGUNG	LEISTUNG/ENERGIEWERTE	LIEFERUMFANG
Nennspannung : 230 V	Leistungsaufnahme Standbybetrieb mit aktiver Netzwerkverbindung : <2 W	DIGITRADIO 371 IR, Fernbedienung, Bedienungsanleitung
Frequenz : 50 Hz	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 38 W	
Netzteilart : Intern	Leistungsaufnahme Standbybetrieb : <1 W	