



IMETEO Sensor 1

Zusätzlicher Außensensor für die Wetterstation IMETEO Q1

| EAN | Farbe | Art.-Nr. | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) |
|---------------|-------|------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 4019588766815 | weiß | 76-4968-01 | 518 g | 196 g | 4,8 x 9,8 x 2,4 cm |

TOP-AUSSTATTUNG

Displayanzeige

Übertragungsbereich bis zu 60m

Wandmontage möglich

Messung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit

Frequenz 433,92 MHz - 10 dBm - 3 umschaltbare Kanäle

IPX3 Schutzklasse

FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation : RF 433.92 MHz

Reichweite Innen : max. 60 m

Betriebsfrequenz : 433,92 MHz

SENSORIK

Sensor-Typ : Kabellose Messung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur

Temperatursensor : Ja

Luftfeuchtigkeitssensor : Ja

Temperaturbereich : -40 ... 70 °C

Genauigkeit (Temperatur) : +/- 1,5 °C

Feuchtigkeitsbereich : 20 - 95 %

Genauigkeit (Feuchtigkeit) : +/- 6 %

STROMVERSORGUNG

Batterietyp : 2 x LR06 1,5V AA (nicht im Lieferumfang)

LIEFERUMFANG

Sensor für IMETEO Q1, Kurzanleitung