

IMETEO Sensor 1

Zusätzlicher Außensensor für die Wetterstation IMETEO Q1

EAN	Farbe	ArtNr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)
4019588766815	weiß	76-4968-01	518 g	196 g	4,8 x 9,8 x 2,4 cm

TOP-AUSSTATTUNG

Displayanzeige	Wandmontage möglich	Frequenz 433,92 MHz - 10 dBm - 3	
Übertragungsreichweite bis zu 60m	Messung von Temperatur und	umschaltbare Kanäle	
<u> </u>	Luftfeuchtigkeit	IPX3 Schutzklasse	

FUNKVERBINDUNG Funkkommunikation: RF 433.92 MHz Reichweite Innen: max. 60 m Betriebsfrequenz: 433,92 MHz **SENSORIK** Sensor-Typ: Kabellose Messung von Luftfeuchtigkeit und Temperatur Temperatursensor: Ja Luftfeuchtigkeitssensor: Ja Temperaturbereich: -40 ... 70 °C Genauigkeit (Temperatur): +/- 1,5 °C Feuchtigkeitsbereich: 20 - 95 % Genauigkeit (Feuchtigkeit): +/- 6 % STROMVERSORGUNG Batterietyp: 2 x LR06 1,5V AA (nicht im Lieferumfang) LIEFERUMFANG

Sensor für IMETEO Q1, Kurzanleitung