



20-jährige Garantie auf alle Metallteile gegen Durchrostung. Detaillierte Garantiebedingungen unter [www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

## DIGIDISH 45 mit Satfinder V/H-LNB

Hochwertige 45 cm kleine DigitalSat-Antenne aus Aluminium. Enorm leistungstark und platzsparend.

| EAN           | Farbe           | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT) | Karton (BxHxT)  |
|---------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 4019588041950 | beige           | 1045/8195 | 3,5 kg           | 2,7 kg          | 45 x 48 cm    | 51 x 51 x 23 cm |
| 4019588341951 | schiefergrau    | 1345/8195 | 3,5 kg           | 2,7 kg          | 45 x 48 cm    | 51 x 51 x 23 cm |
| 4019588441958 | ziegelrot       | 1445/8195 | 3,5 kg           | 2,7 kg          | 45 x 48 cm    | 51 x 51 x 23 cm |
| 4019588541955 | gelb mit Smiley | 1545/8195 | 3,5 kg           | 2,7 kg          | 45 x 48 cm    | 51 x 51 x 23 cm |
| 4019588741959 | polarweiß       | 1745/8195 | 3,5 kg           | 2,7 kg          | 45 x 48 cm    | 51 x 51 x 23 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

Nur 45 cm klein

1 Teilnehmer

1 Orbitposition (z. B. Astra 19,2° Ost)

Besonders gut geeignet für die Balkonmontage. Ideal auch für die Stadt.

Optimal für Boden- und Wandmontage

#### LOKAL OSCILLATOR

Low-Band : 9,75 GHz

High-Band : 10,7 GHz

Genauigkeit :  $\pm 1$  MHz

Temperaturdrift :  $\pm 2,5$  MHz

Phasenrauschen : -75 dB Carrier/Hz @10kHz

#### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 12 - 14,5 V

Horizontal : 16 - 20 V

Bandumschaltung : 22 kHz

#### ALLGEMEINE MERKMALE

Material : Aluminium

Materialstärke : 1 mm

Beschichtung : Beidseitig pulverbeschichtet

inkl. Wandhalterung : Ja

#### AUSGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 950 - 1.950 MHz

High-Band : 1.100 - 2.150 MHz

#### BEDIENUNG/KOMFORT

SAT-Finder : Ja

#### EINGANGSFREQUENZBEREICH

Low-Band : 10,7 ... 11,7 GHz

High-Band : 11,7 ... 12,75 GHz

#### TECHNISCHE DATEN

F/D : 0,6

Offsetwinkel : 30 °

Gewinn : 32,2 dBi @11,3 GHz

Feedaufnahme : 40 mm

#### RAUSCHMASS

Rauschmaß : typ. 0,9 dB

#### STROMVERSORGUNG

LNB-Spannungsversorgung : 12 ... 20 V

Stromverbrauch : typ. 150 mA

#### LIEFERUMFANG

DigitalSat-Antenne 45 cm, AZ/EL-Halterung, Satfinder-V/H-LNB, Wandhalterung lang, Schrauben, Werkzeug, Montageanleitung