



DIGITRADIO 53 BT

DAB+/UKW Premium Uhrenradio mit USB-Ladefunktion

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588139411	Hellgrau	0001/3941	1,42 kg	900 g	24 x 9 x 8,1 cm	36,5 x 10,9 x 14,6 cm
4019588039414	Schwarz	0000/3941	1,42 kg	900 g	24 x 9 x 8,1 cm	36,5 x 10,9 x 14,6 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (30 für DAB+ und 30 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

Zwei Radiowecktimer möglich

Wecken mit Radiosender oder Signalton

Snooze- und Sleep-Funktion

Bluetooth-Audiostreaming (Empfang)

Großes Display mit Lichtsensor für automatisches dimmen

Exzellenter Stereo-Klang mit einer großen Passivmembrane

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Stationär : Ja

RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Wurfantenne

LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Übertragungsbereich : 63 - 20.000 Hz

Systemleistung : 20 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 10 W

Equalizer : Ja

ANSCHLÜSSE

USB : 1

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 30

Programmspeicher Favoriten UKW : 30

BLUETOOTH VERSION & PROFILE

Bluetooth-Version : 5

AVRCP (Bedienung über mobile Geräte) : ja

A2DP (Streaming von Audiodaten) : ja

DISPLAY

Größe : 3,5 Zoll

Dimmbar : Ja (automatisch mit Lichtsensor)

Typ : VA-LCD

FUNKTIONEN

USB Ladefunktion : Ja (5 V - 1 A)

NETZWERK & KOMMUNIKATION

Bluetooth : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

STREAMING

Bluetooth Audiostreaming : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 / 60 Hz

Netzteil : 12 V - 3 A, 36 W

Netzteilart : Extern

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 53 BT, Netzteil,
Bedienungsanleitung