



DIGITRADIO 215 NDR Schlager Dabbi Edition

Portables DAB+/UKW Radio mit Farbdisplay und NDR Schlager-Direktwahl taste

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588119956	schwarz/silber	0011/4995	672 g	428 g	20,5 x 11,5 x 4,5 cm	26 x 15 x 7 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (6 für DAB+ und 6 für UKW)

Uhr- und Datumsanzeige

Zwei einstellbare Weckzeiten

TFT-Farbdisplay (2,8")

Direktwahl taste für den regionalen NDR Schlager Sender über DAB+

Sechs frei belegbare Direktwahl tasten

Netz- und Batteriebetrieb

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

RADIOTYP

Portables Radio : Ja

Stationäres Radio : Ja

RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne

LAUTSPRECHER

Mono-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 1 W RMS

Equalizer : Ja

ANSCHLÜSSE

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

Snooze-Funktion : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 6

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 6

DIREKTWAHLTASTE

NDR Schlager : Ja

DISPLAY

Größe : 2,8 Zoll

Auflösung (Linien x Zeilen) : 240 x 320 Pixel

Typ : TFT-Farbdisplay

Slide-Show / catSLS : Ja

Dimmbar : Ja

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch

STROMVERSORGUNG

Batteriebetrieb : Ja

Batterietyp : 4 x AA

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 6 V / 500 mA

Netzteilart : Extern

LEISTUNG/ENERGIEWERTE

Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 3 W

Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,89 W

LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 215 NDR Schlager Edition, Netzteil, Bedienungsanleitung