



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.
 Detaillierte Informationen unter
www.technisat.de/garantie.

DIGICORDER ISIO S1

HDTV-DigitalSat-Receiver mit Twin-Tuner, digitalem Videorekorder (integrierte Festplatte) und ISIO-Internetfunktionalität

EAN	Art.-Nr.	Farbe	interne Festplatte	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588517264	0501/4726	silber	500 GB	3.3 kg	2.9 kg	43.50 x 6.00 x 19.90 cm	49.00 x 16.00 x 26.00 cm
4019588507265	0500/4726	schwarz	500 GB	3.3 kg	2.9 kg	43.50 x 6.00 x 19.90 cm	49.00 x 16.00 x 26.00 cm
4019588117266	1001/4726	silber	1000 GB	3.3 kg	2.9 kg	43.50 x 6.00 x 19.90 cm	49.00 x 16.00 x 26.00 cm
4019588107267	1000/4726	schwarz	1000 GB	3.3 kg	2.9 kg	43.50 x 6.00 x 19.90 cm	49.00 x 16.00 x 26.00 cm

TOP-AUSSTATTUNG

HDTV-DigitalSat-TwinTuner

Digitaler Videorekorder mit integrierter Festplatte (1.000 GB)

ISIO: Zugriff auf Mediatheken, Online-Videotheken, Apps und HbbTV

Persönliche Kanäle und Themenkanäle von watchmi

2 CI+ Schnittstellen (kompatibel zu HD+ und Sky)

UPnP/DLNA-Zugriff über Heimnetzwerk inkl. Live-Streaming sowie Steuerung über MyTechniSat-App

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2

BILD

Bild im Bild (PIP) : Ja (2 x SD, 1 x SD u. 1 x HD)

Standbild : Ja

Zoom : Ja

576i : Ja

576p : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

SD : Ja

HD : Ja

ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang digital optisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang analog (Cinch) : Ja (rechts / links)

YUV (out) : 1

Scart : 1

Video Cinch (out) : 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

SD-Kartenleser : Ja

BEDIENUNG/KOMFORT

Wecktimer : Ja

Sleeptimer : Ja

ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

CI+ : Ja

HOTELMODE

Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja

individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja

Lautstärke verriegelbar : Ja

Menüverriegelung : Ja

Sperre Bedienfeld : Ja

Integrierte LED-Uhr : Ja

Startquelle auswählbar : Ja

Startprogramm auswählbar : Ja

INTERNETFUNKTIONEN

HTML 5 Unterstützung : Ja

HbbTV/Red Button : Ja

TUNER

Tuner-Typ : DigitalSat

Sat (DVB-S2) : 2

Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494

Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)

Eingangsimpedanz : 75 Ω

TECHNISELECT 12 ready : Ja

TECHNIROUTER ready : Ja

TUNER - SAT

Frequenzbereich : 950 ... 2150 MHz

Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)

DVB-S : QPSK

Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2 : 8PSK-QPSK

Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud

FEC : RS, LDPC, BCH

TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, DivX

Video-Formate : MKV, MP4, MOV, TS, TS4, VOB, WMV, XVID, AVI

JPEG : Ja

Audio-Formate : AAC, MP3, M4A, MP2

SONSTIGE FEATURES

OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch

Programmspeicher Gesamt : 5000

Regionalprogramm Auswahl : Ja

STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : intern

LIEFERUMFANG

DigiCorder ISIO S1, Fernbedienung TechniControl* inkl. Batterien, Netzkabel, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung, Garantiekarte

*Achtung: Fernbedienung zu dem in der Bedienungsanleitung beschriebenen Lieferumfang abweichend.

Testurteil(e) DIGICORDER ISIO S1



SFT (01/2012)



Note: Gut (78,6 von 100
Punkten)
sat+kabel (07-08/2011)