



2 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
 Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).

## TECHNISMART 39

SmartTV mit QuattroTuner, Internetfunktionalität und Anschlussmöglichkeit eines externen Datenträgers zur Aufnahme von TV- und Radiosendungen.

EAN	Art.-Nr.	Gewicht (ohne Fuß)	Farbe	Gerät ohne Fuß (BxHxT)
4019588539815	5039/8100	9 kg	anthrazit metallic	895 x 540 x 63 mm

### TOP-AUSSTATTUNG

QuattroTuner zum Empfang von DigitalSat, Kabel und DVB-T ohne zusätzlichen Receiver

Internetzugang über TechniSmart-Portal, HbbTV

USB-Recording: Aufzeichnungen von TV- und Radioprogrammen auf externe Datenträger inkl. Timeshift

CI+ Schnittstelle (kompatibel zu HD+ und Sky)

Modernes, flaches Gehäuse mit drehbarem Standfuß

### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 550 mA

DiSEqC : 1.x

### MASSE UND GEWICHT

Geräte Höhe (ohne Fuß) : 540 mm

Geräte Breite (ohne Fuß) : 895 mm

Gewicht (ohne Fuß) : 9 kg

Geräte Tiefe (ohne Fuß) : 63 mm

### BILD

Größe (cm) : 99 cm

Bildwiederholfrequenz : 200 Hz

Format : 16:9

Kontrastverhältnis : 3000:1

Helligkeit : 300 cd/m<sup>2</sup>

Reaktionszeit : 8,5 ms

Blickwinkel : 176°/176°

Formatumschaltung : Auto; 16:9, Untertitel, 14:9, 14:9 Zoom, 4:3, Kino

Zoom : Ja

Auflösung (Linien x Zeilen) : 1920x1080

Typ : Full HD eLED

Größe (Zoll) : 39

### AUDIO

Lautsprechersystem : 2x 8 W

### ANSCHLÜSSE

HDMI™ (in) : 3

Common Interface Plus (CI+) : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

AV-Eingang : Ja (3,5mm Klinke seitlich)

VGA : Ja

YUV (in) : Ja (YPbPr)

Scart : 1

S-Video : Ja (via SCART)

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

F-Buchse SAT (in) : 1

IEC (in) : Ja

### BEDIENUNG/KOMFORT

Sleeptimer : Ja

Wecktimer : Ja

### ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

CI+ : Ja

<b>HOTELMODE</b>	<b>TUNER - ANALOG</b>	<b>UNTERSTÜTZTE FORMATE &amp; CODECS</b>
Geschützter Zugang zum Hotelmode : Ja	Normen Video : PAL, SECAM, NTSC	Video-Codecs : MPEG-2, MPEG-4, MPEG-1, H.264, VC-1
individueller Startbildschirm / Willkommensgruß : Ja	Frequenzbereich : 42 ... 862 MHz	Video-Formate : MKV, MP4, MOV, MPG, VOB, WMV, XVID, FLV, DAT, AVI, ASF
USB-Cloning-Funktion : Ja	<b>TUNER - SAT</b>	Bild-Formate : BMP, JPEG, PNG
Lautstärke verriegelbar : Ja	Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz	Audio-Formate : WAV, MP3, AAC, M4A, MP2, DDAC3, WMA
Menüverriegelung : Ja	DVB-S : Ja	<b>SONSTIGE FEATURES</b>
Teletext Deaktivierung : Ja	DVB-S2 : Ja	OSD-Sprachen : Polnisch, Russisch, Griechisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Englisch, Türkisch, Portugiesisch, Deutsch, Niederländisch, Schwedisch, Litauisch, Ungarisch, Tschechisch
Sperre Bedienfeld : Ja	<b>TUNER - KABEL</b>	Programmspeicher Gesamt : 10.000
Weckfunktion : Ja	Frequenzbereich : 42 ... 1.002 MHz	<b>STROMVERSORUNG</b>
Sleeptimer : Ja	Demodulation : QAM	Nennspannung : 230 V
Startquelle auswählbar : Ja	<b>WANDHALTERUNG</b>	Frequenz : 50 Hz
Startprogramm auswählbar : Ja	Lochabstände : VESA 200x200	<b>LEISTUNG/ENERGIEWERTE</b>
<b>INTERNETFUNKTIONEN</b>	<b>TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE</b>	Energieklasse : A
HbbTV/Red Button : Ja	AUTOINSTALL : Ja	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 59 W
<b>TUNER</b>	<b>TUNER - ANTENNE</b>	jährl. Energieverbrauch : 86 kWh/annum
Sat (DVB-S2) : 1	Demodulation : COFDM	Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,2 W
Kabel (DVB-C) : 1		Netzschalter : Ja
Antenne (DVB-T) : 1		Quecksilberfrei : Ja
Analog : 1		<b>LIEFERUMFANG</b>
Eingangsimpedanz : 75 Ω		TechniSmart TV-Gerät, Dreh-Standfuß, Fernbedienung inkl. Batterien, AV-Anschlusskabel, Bedienungsanleitung
TECHNIROUTER ready : Ja		



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.