



3 Jahre Garantie bei Produktregistrierung.  
Detaillierte Informationen unter  
[www.technisat.de/garantie](http://www.technisat.de/garantie).



## TECHNIBOX S1+

HDTV-DigitalSat-Receiver mit digitaler Videorekorderfunktion via USB inkl. HD+ Sender-Paket für 6 Monate

| EAN           | VPE Karton | VPE Palette | Art.-Nr.  | Farbe   | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)      | Karton (BxHxT)       |
|---------------|------------|-------------|-----------|---------|------------------|-----------------|--------------------|----------------------|
| 4019588647374 | 18         | 176         | 0006/4737 | schwarz | 1,1 kg           | 500 g           | 28 x 3,8 x 13,1 cm | 39,5 x 5,6 x 21,5 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

#### HDTV-Tuner (DVB-S/S2)

DVRready: Digitale Videorekorderfunktion zur Aufzeichnung auf USB-Festplatte

Timeshift: Zeitversetztes Fernsehen in Verbindung mit USB-Festplatte

#### Inklusive 6 Monate HD+ Sender-Paket

Pay-TV-fähig über CI+

Multimedia-Streaming im Heimnetzwerk (über UPnP)

#### Elektronischer

Programminformationsdienst SIEHFERN INFO

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 5 ... 35 °C

### LNB-STEUERUNG

Vertikal : 14 V

Horizontal : 18 V

Bandumschaltung : 22 kHz

Stromaufnahme : max. 400 mA (kurzschlussfest)

DiSEqC : 1.0 / 1.2

### BILD

Standbild : Ja

Zoom : Ja

SD : Ja

HD : Ja

1080i : Ja

720p : Ja

576p : Ja

576i : Ja

### ANSCHLÜSSE

HDMI™ (out) : 1

USB : 1 (USB 2.0)

Common Interface Plus (CI+) : Ja

Smartcard-Leser : Ja

Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF) : Ja

Audio-Ausgang analog (RCA) : Ja ( rechts / links )

Scart : 1

Ethernet 100 MBit/s (RJ-45) : Ja

F-Buchse SAT (in) : 1

Anschluss für ext. Infrarot-Empfänger : 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Sleeptimer : Ja

Wecktimer : Ja

Für Camping geeignet : Ja

### EMPFANGSBEREIT

HD+ : Ja

### ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME

Conax : Ja

Nagravision : Ja

CI+ : Ja

### TUNER

Tuner-Typ : DigitalSat

Sat (DVB-S2) : 1

Einkabellösung (SatCR) : SCR1 = EN50494

Empfang von : HDTV (MPEG-4 & 2), SD (MPEG-2)

TECHNIROUTER ready : Ja

### TUNER - SAT

Frequenzbereich : 950 ... 2.150 MHz

Viterbiraten : 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)

DVB-S : QPSK

Symbolrate DVB-S : 2 ... 45 Mbaud

DVB-S2 : 8PSK - QPSK

Symbolrate DVB-S2 : 10 ... 31 Mbaud

FEC : RS, LDPC, BCH

### TECHNISAT MEHRWERTDIENSTE

AUTOINSTALL : Ja

### UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

MPEG-2 : Ja

Video-Formate : TS4, TS, VOB

JPEG : Ja

Audio-Formate : MP2, MP3

| SONSTIGE FEATURES                                                                                                                                                                 | STROMVERSORGUNG               | LEISTUNG/ENERGIEWERTE                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch | Nennspannung : 230 V          | Energiewerte Standby-Schnellstart : 4,43 W                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                   | Frequenz : 50 Hz              | Energiewerte LED : 0,21 W                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                   | Netzteil : extern DC 12V/1,5A | Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 7,5 W                                                                                                                      |
| Programmspeicher Gesamt : 4.000                                                                                                                                                   |                               | LIEFERUMFANG                                                                                                                                                  |
| Regionalprogramm Auswahl : Ja                                                                                                                                                     |                               | TECHNIBOX S1+, HD+ Karte (inkl. HD+ Sender-Paket für 6 Monate gratis), Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, Bedienungsanleitung, Garantiekarte |



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.