



DIGITRADIO 305 Schlagerparadies Edition

DAB+/UKW-Stereoradio mit Bassreflex-Holzgehäuse und Direktwahltaste für den DAB+ Sender Schlagerparadies

EAN	Farbe	Art.-Nr.	Gewicht (Karton)	Gewicht (Gerät)	Gerät (BxHxT)	Karton (BxHxT)
4019588349841	weiß/pink	0003/4984	3,94 kg	2,79 kg	36 x 14,5 x 20 cm	42 x 23 x 24,5 cm

TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio	Favoritenspeicher (10 DAB+/10 UKW)	Radiowecktimer/Schlummerfunktion
UKW-Radio (mit RDS und PLL)	LCD-Display mit Beleuchtung und Dot-Matrixanzeige	Sleeptimer
Direktwahltaste für Schlagerparadies via DAB+	Uhr- und Datumsanzeige	Bassreflex-Holzgehäuse
UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB	Sleeptimer : Ja	Leistungsaufnahme Standbybetrieb : 0,22 W
Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative	Snooze-Funktion : Ja	LIEFERUMFANG
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	Fernbedienung : Ja	DIGITRADIO 305 Schlagerparadies Edition, Fernbedienung, F-Stecker-Werkzeug (für die abnehmbare Antenne), Bedienungsanleitung
Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C	Programmspeicher Favoriten DAB+ : 10	
RADIOTYP	Programmspeicher Favoriten UKW : 10	
Stationäres Radio : Ja	DIREKTWAHLTASTE	
RADIO/EMPFANG	Schlagerparadies : Ja	
DAB+ : 174 - 240 MHz	DISPLAY	
UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz	Größe : 2,8 Zoll	
Antenne : DAB/UKW-Teleskopantenne	Typ : LCD	
LAUTSPRECHER	Dimmbar : Ja	
Stereo-Lautsprecher : Ja	SONSTIGE FEATURES	
Systemleistung : 10 W (RMS)	OSD-Sprachen : Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Dänisch, Schwedisch	
Ausgangsleistung Stereo : 2 x 5 W	STROMVERSORGUNG	
Equalizer : Ja	Nennspannung : 230 V	
ANSCHLÜSSE	Frequenz : 50 Hz	
Audio-Eingang analog/AUX in : Ja	Netzteil : DC 12 V / 1000 mA	
Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1	Netzteilart : Extern	
Anschluß für externe Antenne (F-Buchse) : 1	LEISTUNG/ENERGIEWERTE	
BEDIENUNG/KOMFORT	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand : 12 W	
Uhr : Ja		
Wecktimer : Ja		