



TECHNISTAR S5 HD+

HDTV-DigitalSat-Receiver mit Aufnahmefunktion und integriertem HD+ Sender-Paket für 6 Monate

EAN	Art.-Nr.	Gerät (BxHxT)	Farbe
4019588047167	0000/4716	22.00 x 4.50 x 17.70 cm	schwarz

BILD	CI+: Ja (v1.3)	ISIPRO: Ja
Standbild: Ja	HOTELMODE	AUTOINSTALL: Ja
SD: Ja	Geschützter Zugang zum Hotelmode: Ja	TECHNIFAMILY: Ja
HD: Ja	individueller Startbildschirm / Willkommensgruß: Ja	SFI: Ja
1080p: Ja	Lautstärke verriegelbar: Ja	TUNER
1080i: Ja	Menüverriegelung: Ja	Tuner-Typ: DigitalSat
720p: Ja	Sperrung Bedienfeld: Ja	Sat (DVB-S2): 1
576p: Ja	Integrierte LED-Uhr: Ja	Einkabellösung (SatCR): SCR1 = EN50494, SCR2 = EN50607
576i: Ja	Startquelle auswählbar: Ja	Satradio: Ja
ANSCHLÜSSE	Startprogramm auswählbar: Ja	Internetradio: Ja
HDMI™ (out): 1	INTERNETFUNKTIONEN	TECHNIROUTER ready: Ja
USB: 1 (USB 2.0)	Internet-Geschwindigkeitstest: Ja	TUNER - SAT
Common Interface Plus (CI+): Ja	LEISTUNG/ENERGIEWERTE	Frequenzbereich: 950 ... 2150 MHz
Smartcard-Leser: Ja	Energiewerte LED: 4.8 W	Viterbiraten: 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 , (autom. Anpassung)
Audio-Ausgang digital elektrisch (S/PDIF): Ja	Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: < 0.3 W	DVB-S: QPSK
Audio/Video-Ausgang analog: Ja TechniSat-spezifisches Adapterset erforderlich (erhältlich unter 0000/3649)	AUFNAHMEFUNKTIONEN	Symbolrate DVB-S: 2 ... 45 Mbaud
Ethernet 100 MBit/s (RJ-45): Ja	DVR Funktion: Ja	DVB-S2: 8PSK - QPSK
F-Buchse SAT (in): Ja	DVR Speichermedium: via USB	Symbolrate DVB-S2: 2 ... 45 Mbaud
DC IN: 1	TimeShift: Ja	FEC: RS, LDPC, BCH
BEDIENUNG/KOMFORT	Aufnahmen Bearbeitungsfunktion: Ja	UMGEBUNG
Seitenspeicher: 1000	Aufnahmen Ordnerverwaltung: Ja	Umgebungstemperatur: 5 ... 35 °C
Teletextuntertitel: Ja	SONSTIGE FEATURES	Luftfeuchtigkeit: 10 ... 75 %
Mediaplayer: Ja	Programmspeicher Gesamt: 9999	Lagertemperaturbereich: -20 ... 60 °C
Uhr: Ja	Regionalprogramm Auswahl: Ja	UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS
Sleeptimer: Ja	Internetradio: Ja	Video-Codecs: MPEG-4, MPEG-2, H.264
Teletext: Ja	OSD-Sprachen: Deutsch, Englisch, Französisch, Griechisch, Italienisch, Niederländisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch, Spanisch, Tschechisch, Türkisch, Ungarisch	Audio-Formate: MP3, AAC, FLAC, MP2, OGG, DDAC3, AIFF
DECODER	STROMVERSORGUNG	Video-Formate: MP4, M4V, MKV, MOV, MPG, TS, TS4, XVID, M2TS, AVI, ASF
Videodecoder: MPEG-2 MP@HL/ML, H.264/MPEG-4 AVC	Nennspannung: 230 V	Bild-Formate: JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF
Audiodecoder: MPEG-1 & MPEG-2 Layer I, II, III	Frequenz: 50 Hz	LNB-STEUERUNG
DISPLAY	Netzteil: extern DC 12V/2A	Vertikal: 14 V
Typ: 7-Segment, 4-stellig, weiß	TECHNISTAR CONNECT	Horizontal: 18 V
EMPFANGSBEREIT	Control: Ja	Bandumschaltung: 22 kHz
HD+: Ja	SFI: Ja	Stromaufnahme: max. 400 mA (kurzschlussfest)
ENTSCHLÜSSELUNGSSYSTEME	Smart Home: Ja (mit Zentraleinheit 2, 0000/9531)	DiSEqC: 1.0 / 1.2
Conax: Ja	TECHNISTAR MEHRWERTDIENSTE	LIEFERUMFANG
Nagravision: Ja		

TECHNISTAR S5 HD+, HD+ Karte (inkl. HD+ Sender-Paket für 6 Monate gratis), Fernbedienung (inkl. Batterien), externes Netzteil, HDMI-Kabel, Bedienungsanleitung

KEYFEATURES

Pay-TV-fähig ¹⁾	ISI Mode	ISIPRO
Universal Plug and Play (UPnP)	TechniSat CONNECT	HD+ Sender-Paket für 6 Monate ¹⁾
Perfect Recording	Schnittfunktion	TechniFamily
TechniRouter-ready	"SiehFern INFO" (SFI)	AutoInstall

1) Für Pay-TV vorbereitet (CI+ Modul, Abo und Smartcard des Anbieters werden benötigt, optional erhältlich, in Deutschland z. B. kompatibel zu Sky, HD+, freenet TV u.a.)

1) Die HD+ Karte ist für 6 Monate gratis freigeschaltet und nur für den Satellitenempfang und ausschließlich für die Nutzung in Deutschland und Luxemburg bestimmt. Die Kosten für die Verlängerung des HD+ Sender-Pakets finden Sie immer aktuell auf www.hd-plus.de.