



## DIGITRADIO 20 CD

Unterbaufähiges DAB+/UKW-Uhrenradio mit CD-Player

| EAN           | Farbe     | Art.-Nr.  | Gewicht (Karton) | Gewicht (Gerät) | Gerät (BxHxT)    | Karton (BxHxT)    |
|---------------|-----------|-----------|------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| 4019588049994 | anthrazit | 0000/4999 | 2,5 kg           | 1,77 kg         | 29,7 x 8 x 22 cm | 40 x 11,5 x 28 cm |
| 4019588149991 | weiß      | 0001/4999 | 2,5 kg           | 1,77 kg         | 29,7 x 8 x 22 cm | 40 x 11,5 x 28 cm |

### TOP-AUSSTATTUNG

DAB+ Digitalradio

UKW-Radio (mit RDS und PLL)

Favoritenspeicher (6 DAB+/6 UKW)

Integrierter CD-Player mit  
MP3-Wiedergabe

OLED-Display (128 x 64)

Uhr- und Datumsanzeige

Bedienung des Timers über  
Direktwahltaste

Nutzbar als Unterbau-Küchenradio oder  
als freistehendes Radio

Lautstärke- und Wahlregler aus Aluminium

### UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

Luftfeuchtigkeit : 5 - 90 % relative  
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Umgebungstemperatur : 5 - 35 °C

### RADIOTYP

Stationäres Radio : Ja

### RADIO/EMPFANG

DAB+ : 174 - 240 MHz

UKW/RDS : 87,5 - 108 MHz

Antenne : DAB/UKW-Wurfantenne  
(wechselbar)

### LAUTSPRECHER

Stereo-Lautsprecher : Ja

Systemleistung : 6 W (RMS)

Ausgangsleistung Stereo : 2 x 3 W

Equalizer : Ja

### ANSCHLÜSSE

Audio-Eingang analog/AUX in : Ja (3,5 mm  
Klinke)

Kopfhöreranschluss (3,5mm Klinke) : 1

Anschluß für externe Antenne (IEC-Buchse)  
: 1

### BEDIENUNG/KOMFORT

Uhr : Ja

Programmspeicher Favoriten UKW : 6

Programmspeicher Favoriten DAB+ : 6

### DISPLAY

Auflösung (Linien x Zeilen) : 128 x 64 Pixel

Typ : OLED

### FUNKTIONEN

CD Player mit MP3 : Ja

### UNTERSTÜTZTE FORMATE & CODECS

MP3 : Ja

### STROMVERSORGUNG

Nennspannung : 230 V

Frequenz : 50 Hz

Netzteil : DC 9 V / 2000 mA

Netzteilart : Extern

### LIEFERUMFANG

DIGITRADIO 20 CD, Wurfantenne,  
Montagezubehör, Netzteil,  
Bedienungsanleitung