



Z-Wave and Z-Wave Plus are registered trademarks of Silicon Laboratories and its subsidiaries in the United States and other countries.

Zwischenstecker 3

Schaltbarer Zwischenstecker zur Steuerung elektrischer Geräte. Mit Energieverbrauchsmessung.

EAN	Art.-Nr.
4019588095144	0000/9514

TOP-AUSSTATTUNG

Erweiterung für das Smart-Home-System von TechniSat

Z-Wave™ Zwischenstecker (868,42 MHz)

Schaltleistung max. 13A (max. 2990W bei 230V) - Überlastgeschützt

Erfassung des Energieverbrauchs

Integrierte Z-Wave™ Repeater-Funktion

Manuelle Bedienung über Taste am Gerät möglich

UMGEBUNGSBEDINGUNGEN BETRIEB

IP-Klasse : 20

Luftfeuchtigkeit : 10 ... 75 %

Umgebungstemperatur : 0 ... 40 °C

FUNKVERBINDUNG

Funkkommunikation : Z-Wave Plus

Reichweite Innen : max. 40 m

Betriebsfrequenz : 868,4 MHz

Repeater-Funktion : Ja

SENSORIK

Maximale Belastung : 3.000 W

Schaltleistung : max. 13 A
(überlastgeschützt)

Leistungsmessung : 1 Watt Auflösung

STROMVERSORGUNG

Frequenz : 50 Hz

Nennspannung : 230 V

LIEFERUMFANG

Zwischenstecker 3, Bedienungsanleitung